

JA-110P Väylän PIR-liiketunnistin

Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta).




JA-110P-tuote on osa JABLOTRON -järjestelmää. Se on tarkoitettu ihmisten liikkeen havaitsemiseen rakennusten sisätiloissa. Sen tunnistusominaisuuksia voidaan muuttaa käyttämällä vaihtoehtoista linssiä. Ilmaisimen saa asentaa koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jälleenmyyjän myöntämä voimassa oleva sertifikaatti.

Asennus



Katkaise aina virta ennen ilmaisimen kytkemistä väylään.

1. Avaa ilmaisimen kansi (painamalla kielekettä – 5). Vältä koskettamasta sisällä olevaa PIR-anturia – se voi vaurioitua.
2. Irrota piirilevy – sitä pitää paikallaan kieleke 3.
3. Poraa muovijalustan reiät ruuveille ja kaapeleille. Suositeltu ilmaisimen asennuskorkeus on 2,5 m lattiasta.
4. Aseta väyläkaapeli paikalleen ja kiinnitä muovialusta seinään ruuveilla (pystysuunnassa, kannen kieleke alaspäin).
5. Aseta piirilevy takaisin paikalleen ja kytkä väyläkaapelit liittimiin. Rekisteröi sitten ilmaisim ohjauspaneelin asennusoppaan mukaisesti. Sulje lopuksi ilmaisimen kansi.



Kuva 1: Tuotteen avaaminen ja sen sisä- ja ulko-osien kuvaus.

- 1 – reiät tasaiselle seinälle asennusta varten
- 2 – reiät nurkkaan asennusta varten
- 3 – Piirilevyn kieleke
- 4 – reiät nurkkaan asennusta varten
- 5 – kannen kieleke
- 6 – punainen LED-merkkivalo – aktivointi

- 7 – keltainen LED-merkkivalo – vika
- 8 – digitaaliset väyläliittimet
- 9 – tuotantokoodi
- 10 – suojauskytkin
- 11 – PIR-anturi

Järjestelmään rekisteröityminen ja asetukset

Käytä ohjauspaneelin tyyppin mukaan suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta – katso ohjauspaneelin käyttöohje.

Tekniset tiedot

Voima.....ohjauspaneelin väylästä, 12 V DC (8...15 V)
Virrankulutus valmiustilassa 5 mA
Virrankulutus valitulla kaapeleilla (maksimi)..... 10 mA
Suositeltu asennuskorkeus..... 2,5 metriä lattian yläpuolella
Tunnistuskulma / tunnistusalue 110 astetta / 12 m
(vakio-objektivilla)
Mitat.....60 x 98 x 52 mm
Paino..... 75 grammaa
Luokitus..... Suojausluokka 2 / Ympäristöluokka II
(standardin EN 50131-1 mukaisesti)

Toimintaympäristö..... Sisätiloissa yleisesti
Käyttölämpötila-alue..... -10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttökestaus..... 75% suhteellinen kosteus,
ilman kondensaatiota
Sertifiointilaitos ... Trezor Test sro (nro 3025), KIWA Nederland BV
Täyttää standardin..... EN50131-1, EN50131-2-2,
EN50130-4, EN55032, EN 50581, T 031
Suositeltu ruuvi 2x Ø 3,5 x 40 mm (uppokanta)



Huomautus: Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisee mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita muutoin voisi aiheutua jätteen väärästä käsittelystä. Palauta tuote jälleenmyyjälle tai ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja lähimmästä keräyspisteestä.

Tämän asiakirjan sähköinen versio (saatavilla muilla kielillä) tai asennusversio osoitteesta JA-100, skannaa ohainen QR-koodi.



JABLOTRON