

JA-110P Busz PIR mozgásérzékelő

Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).




A JA-110P termék a JABLOTRON rendszer része. Emberi mozgás érzékelésére szolgál épületek belső tereiben. Érzékelési jellemzői alternatív lencse használatával módosíthatók. Az érzékelő telepítését képzett szakembernek kell elvégeznie, aki érvényes, hivatalos forgalmazó által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.

Telepítés



Mindig kapcsolja ki a tápellátást, mielőtt a detektort a buszhoz csatlakoztatja.

1. Nyissa ki az érzékelő fedelét (a fül megnyomásával – 5). Kerülje a PIR-érzékelő belsejének megérintését – károsíthatja azt.
2. Vegye ki a NYÁK-lapot – a 3-as fül tartja.
3. Fúrja át a csavarok és a kábel furait a műanyag alapon. Az érzékelő ajánlott telepítési magassága 2,5 m a padló felett.
4. Helyezze be a buszkábelét, és rögzítse a műanyag alapot a falhoz csavarokkal (függőlegesen, a fedél fülével lefelé).
5. Helyezze vissza a NYÁK-ot, csatlakoztassa a buszkábeleket a csatlakozókhoz, majd regisztrálja az érzékelőt a vezérlőpanel telepítési kézikönyvének megfelelően. Végül zárja le az érzékelő fedelét.



1. ábra: A termék kinyitása és a termék belső és külső részeinek leírása.

- 1 – furatok sík falra szereléshez
- 2 – furatok sarokba szereléshez
- 3 – NYÁK fül
- 4 – furatok sarokba szereléshez
- 5 – fedél fül
- 6 – piros LED jelzőfény – aktiválás

- 7 – sárga LED jelzőfény – hiba
- 8 – digitális buszcsatlakozók
- 9 – gyártási kód
- 10 – szabotázsérzékelő
- 11 – PIR érzékelő

Regisztráció a rendszerbe és beállítások

A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást – lásd a vezérlőpanel kézikönyvét.

Műszaki adatok

Hatalom..... a vezérlőpanel buszáról, 12 V DC (8...15 V)
Áramfogyasztás készenléti üzemmódban..... 5 mA
Áramfelvétel kábelválasztás esetén (maximális)..... 10 mA
Ajánlott telepítési magasság..... 2,5 méterrel a padló felett
Érzékelési szög / érzékelési lefedettség..... 110 fok / 12 m
(standard objektívvel)
Méretek..... 60 × 98 × 52 mm
Súly..... 75 gramm
Osztályozás..... 2. biztonsági fokozat / II. környezetvédelmi osztály
(az EN 50131-1 szabvány szerint)

Működési környezet..... Beltéri általános
Üzemi hőmérséklet-tartomány..... -10 °C és +40 °C között
Átlagos üzemi páratartalom..... 75% relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül
Tanúsító testület..... Trezor Test sro (no. 3025), KIWA Nederland BV
Megfelel a következőknek..... EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN55032, EN 50581, T 031
Ajánlott csavar..... 2x Ø 3,5 x 40 mm (süllyesztett fejű)



A JABLOTRON a.s. ezzel kijelenti, hogy a JA-110P termék rendeltetésszerű használat esetén megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelvek. A megfelelőségértékelés eredeti példánya a www.jablotron.com weboldalon található – Letöltések részben.



Megjegyzés: A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrások megőrzésében, és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt potenciális negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékezelésből adódhatnak. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy forduljon a helyi önkormányzathoz a legközelebbi kijelölt gyűjtőhely felkeresésével kapcsolatban.

A dokumentum elektronikus változata (más nyelveken is elérhető) vagy telepített változata a következő nyelven érhető el JA-100-as verzióban, szkennelje be a mellékelt QR-kódot.



JABLOTRON