

JL-114Z Ethernet-switch PoE - 4 porte

Dette dokument er maskinoversat fra den engelske original. I tilfælde af usikkerhed eller tvivl henvises til den originale version af dokumentet. Hvis du støder på fejl eller har yderligere spørgsmål, skal du kontakte teknisk support (kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument).

JL-114Z Ethernet-switch fungerer som en nem og hurtig udvidelse af et lokalt LAN-netværk. Den er udstyret med fire kraftige PoE-porte til dataforbindelse og strømforsyning af **JABLOTRON** IP-kameraer med et kabel. Switchen understøtter netværk med både 10 Mbps og 100 Mbps transmissionshastighed. Switchen skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør.




Fig. 1: Beskrivelse af produktets indre og ydre dele

- 1 - Strømforsyningsindikator
- 2 - af PoE-strømforsyningen indikator
- 3 - EXTEND-kontakt til PoE-strømforsyningen til øge det maksimale LAN Kabellængde
- 4 - LAN-enhedens aktivitet indikator
- 5 - Indikator for brug af PoE-strømforsyning
- 6 - RJ-45-stik til router forbindelse
- 7 - RJ-45-stik til router forbindelse
- 8 - LED uden funktion




Fig. 2: Forbindelsesdiagram for Ethernet-switch

Installation

Kontakten kan installeres på to måder:

1. Fast montering på en væg eller anden flad overflade. Denne installation bruger skruer og måske rawplugs fra pakken.
2. Placering på en flad overflade. Enheden kan bruges uden fast montering, når de selvklæbende gummipuder fra pakken bruges.

Fast monteringsprocedure: Ved fast installation skal du vælge en stabil, flad overflade med tilstrækkelig plads omkring kontakten, så der er nem adgang til stikkene. Vælg enten selvskærende skruer eller skruer til et vægstik, afhængigt af overfladetyper. Markér punkter til fastgørelsesskruerne med 93 mm mellemrum. Når du bruger rawplugs, skal du forbore to huller med en diameter på 6 mm. Når du bruger de selvskærende skruer, kan du forbore huller med en diameter på 2 mm, afhængigt af skruer, men stram dem ikke helt til, hold et mellemrum på mindst 2,5 mm mellem skruenhovedet og overfladen / placer kontakten på monteringskruerne, og skub den ned for at låse den på plads.

Installation uden fast montering: Enheden kan bruges uden fast montering. I så fald anbefales det at bruge de selvklæbende gummifødder fra pakken. Fjern beskyttelsesfolien fra gummifødderne (4 stk.), og sæt dem fast på de markerede punkter i bunden af kontakten.

Installation med jordforbindelse: Enheden er udstyret med en jordingsterminal, der er markeret med et jordingssymbol. Hvis der er en jordforbindelse til rådighed på installationsstedet (f.eks. et rack), anbefales det at forbinde kontakten til jorden med et jordkabel.

Tilmelding til systemet

Afhængigt af typen af kontrolpanel skal du bruge den anbefalede software eller applikation, se kontrolpanelets manual.

Tekniske specifikationer

Strøm (strømadapter fra 230 V AC)	48 V DC
Maksimalt strømforbrug	1,25 A
Kommunikationsgrænseflade	5 x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
PoE-porte	4
Porte med høj prioritet	Port 1
Maksimal belastning pr. port	30 W
Samlet maksimal belastning	58 W
PoE-standard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Maksimal kabellængde - CAT-5e-kategori kabel med PoE	
- EXTEND-tilstand OFF (10/100 Mbps)	150 m
- EXTEND-tilstand ON (10 Mbps)	250 m

Transmissionshastighed	
- Ethernet	10 Mbps (halv duplex) / 20 Mbps (fuld duplex)
- Fast Ethernet	100 Mbps (halv duplex) / 200 Mbps (fuld duplex)
Transmissionsmedium	
- Ethernet	cat. 3 eller bedre UTP/STP
- Fast Ethernet	cat. 5 eller bedre, UTP/STP
Switching-kapacitet	1 Gbps
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, ikke-kondenserende
Operationel driftstemperaturområde	0 °C til +40 °C
Område for opbevaringstemperatur	-40 °C til +70 °C
Beskyttelse mod indtrængen	IP20
Dimensioner, vægt	132 x 28 x 94 mm, 300 g
Overholder kravene i	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, -3-3



HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO.,LTD erklærer hermed, at JL-114Z er designet og fremstillet i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: Direktiver nr. 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, når de anvendes efter hensigten. Originalen af overensstemmelsesvurderingen kan findes på www.jablotron.com - sektionen Downloads. Importør: JABLOTRON a. s., Pod Skalkou 4567/33, 466 01, Jablonec nad Nisou

Bemærk: Korrekt bortskaffelse af dette produkt kan hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og på miljøet, der ellers kan opstå som følge af forkert affaldshåndtering. Returner venligst produktet til forhandleren, eller kontakt din kommune for at få oplysninger om nærmeste opsamlingssted.

For en elektronisk version af dette dokument (tilgængelig på andre sprog) eller en installationsversion i JA-100+, skal du scanne den vedhæftede QR-kode.



JABLOTRON