

JL-114Z Ethernet-svitsj PoE - 4 porter

Dette dokumentet er maskinoversatt fra den engelske originalen. I tilfelle det oppstår uklarheter eller tvil, henviser vi til originalversjonen av dokumentet. Hvis du støter på feil eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte teknisk støtte (kontaktinformasjon finner du på slutten av dette dokumentet).

JL-114Z Ethernet-svitsj er en enkel og rask utvidelse av et lokalt LAN-nettverk. Den er utstyrt med fire kraftige PoE-porter for datatilkobling og strømforsyning av JABLOTRON IP-kameraer med én kabel. Svitschen støtter nettverk med både 10 Mbps og 100 Mbps overføringshastighet. Svitschen bør installeres av en opplært tekniker med et gyldig sertifikat utstedt av en autorisert distributør.




Fig. 1: Beskrivelse av produktets indre og ytre deler

- 1 - strømforsyningsindikator
- 2 - av PoE-strømforsyningen indikator
- 3 - EXTEND-bryter til PoE-strømforsyningen til øke den maksimale LAN Kabellengde
- 4 - LAN-enhetens aktivitet indikator
- 5 - Indikator for bruk av PoE-strømforsyning
- 6 - RJ-45-kontakt for ruter forbindelse
- 7 - RJ-45-kontakt for ruter forbindelse
- 8 - LED uten funksjon




Fig. 2: Tilkoblingsskjema for Ethernet-svitsj

Installasjon

Bryteren kan installeres på to måter:

1. Fast montering på vegg eller annen flat overflate. Denne installasjonen bruker skruer og eventuelt veggplugger fra pakken.
2. Plassering på en flat overflate. Enheten kan brukes uten fast montering, når de selvklebende gummiputene fra pakken brukes.

Prosedyre for fast montering: For fast montering må du velge et jevnt, flatt underlag med nok plass rundt bryteren til at det er lett å komme til kontaktene. Velg enten selvskjærende skruer eller skruer for veggplugg, avhengig av type underlag. Merk av punkter for festeskruene, med 93 mm mellomrom. Ved bruk av veggplugger forborer du to hull med en diameter på 6 mm. Ved bruk av selvskjærende skruer kan du forbore hull med en diameter på 2 mm, avhengig av type overflate. Skru inn skruene, men ikke stram dem helt til, hold en avstand på minst 2,5 mm mellom skruhodet og .plasser bryteren på monteringskruene og skyv den ned for å låse den på plass.

Installasjon uten fast montering: Enheten kan brukes uten fast montering. I så fall anbefales det å bruke de selvklebende gummifotputene fra pakken. Fjern beskyttelsesfolien fra gummifotputene (4 stk.), og fest dem på de markerte punktene på undersiden av bryteren.

Installasjon med jording: Enheten er utstyrt med en jordingsklemme merket med et jordingssymbol. Hvis det finnes en jordingsklemme på installasjonsstedet (f.eks. i et rack), anbefales det å koble bryteren til jording med en jordingskabel.

Registrering til systemet

Avhengig av type kontrollpanel må du bruke den anbefalte programvaren eller applikasjonen, se kontrollpanelets bruksanvisning.

Tekniske parametere

Strøm (strømadapter fra 230 V AC)	48 V DC
Maksimalt strømforbruk	1,25 A
Kommunikasjonsgrensesnitt	5 x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
PoE-porter	4
Porter med høy prioritet	Port 1
Maksimal belastning per port	30 W
Total maksimal belastning	58 W
PoE-standard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Maksimal kabellengde - CAT-5e-kabel med PoE	
- EXTEND-modus AV (10/100 Mbps)	150 m
- EXTEND-modus PA (10 Mbps)	250 m
Overføringshastighet	
- Ethernet	10 Mbps (halv tosisidighet) / 20 Mbps (full tosisidighet)
- Rask Ethernet ...	100 Mbps (halv tosisidighet) / 200 Mbps (full tosisidighet)

Overføringsmedium

- Ethernet	cat. 3 eller bedre UTP/STP
- Fast Ethernet	cat. 5 eller bedre, UTP/STP
Switching-kapasitet	1 Gbps
Gjennomsnittlig fuktighet ved drift	75 % RH, ikke-kondenserende
Driftstemperaturområde	0 °C til +40 °C
Temperaturområde for lagring	-40 °C til +70 °C
Beskyttelse mot inntrengning	IP20
Mål, vekt	132 x 28 x 94 mm, 300 g
Oppfyller kravene i	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, -3-3



HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO.,LTD erklærer herved at JL-114Z er konstruert og produsert i samsvar med relevant harmoniseringslovgivning i EU: Direktiver nr. 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, når den brukes som tiltenkt. Originalen av samsvarsvurderingen finner du på www.jablotron.com - Nedlastinger. **Importør:** JABLOTRON a. s., Pod Skalkou 4567/33, 466 01, Jablonec nad Nisou



Merk: Riktig avhengning av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, noe som ellers vil kunne oppstå ved uegnet avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste dertil utpekte innsamlingssted/miljøstasjon.

For en elektronisk versjon av dette dokumentet (tilgjengelig på andre språk) eller en installasjonsversjon i JA-100+, skann den vedlagte QR-koden.



JABLOTRON