


Jl-114Z Przełącznik Ethernet PoE - 4 porty


Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z oryginału w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości należy zapoznać się z oryginalną wersją dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań należy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).

Przełącznik Ethernet Jl-114Z służy do łatwej i szybkiej rozbudowy lokalnej sieci LAN. Wyposażony jest w cztery wydajne porty PoE umożliwiające podłączenie danych i zasilanie kamer IP JABLOTRON za pomocą jednego kabla. Przełącznik obsługuje sieci zarówno o prędkości transmisji 10 Mb/s, jak i 100 Mb/s. Przełącznik powinien być instalowany przez przeszkolonego technika z ważnym certyfikatem wydany przez autoryzowanego dystrybutora.



Rys. 1: Opis wewnętrznych i zewnętrznych części produktu

- 1 - Wskazanie zasilacza
- 2 - Przeciążenie zasilacza PoE Wskazania
- 3 - Przełącznik EXTEND, aby Zasilacz PoE do zwiększyć maksymalną sieć LAN długość kabla
- 4 - Aktywność urządzenia LAN Wskazanie
- 5 - Wskazanie użycia zasilacza PoE
- 6 - Złącze RJ-45 dla routera połączenie
- 7 - Złącze RJ-45 dla routera połączenie
- 8 - Dioda LED nie działa



Rys. 2: Schemat podłączenia przełącznika Ethernet

Instalator

Przełącznik można instalować na dwa sposoby:

1. Stały montaż na ścianie lub innej płaskiej powierzchni. Ten instalator używa śrub i być może kołków rozporowych z opakowania.
2. Umieszczenie na płaskiej powierzchni. Urządzenie może być używane bez stałego mocowania, gdy używane są samoprzylepne gumowe podkładki z opakowania.

Procedura montażu na stałe: Do instalacji na stałe wybierz stabilną, płaską powierzchnię z wystarczającą ilością miejsca wokół przełącznika dla łatwego dostępu do złączy. Wybierz wkręty samowintujące lub wkręty do kołka rozporowego, w zależności od rodzaju powierzchni. Zaznacz punkty dla śrub mocujących, w odległości 93 mm od siebie. W przypadku użycia kołków rozporowych należy wcześniej wywiercić dwa otwory o średnicy 6 mm. W przypadku korzystania z wkrętów samowintujących można wcześniej wywiercić otwory o średnicy 2 mm, w zależności od rodzaju powierzchni. Wkręć wkręty, ale nie dokręcaj ich do końca, zachowaj odstęp co najmniej 2,5 mm między łbem wkrętu a powierzchnią / kołkiem rozporowym. Umieść przełącznik na wkręconych wkrętach mocujących i przesuń go w dół, aby zablokować go na miejscu.

Instalator bez montażu na stałe: Urządzenie może być używane bez montażu na stałe. W takim przypadku zaleca się użycie samoprzylepnych gumowych podkładek pod nóżki z opakowania. Zdejmij folię ochronną z gumowych podkładek pod nóżki (4 szt.) i przyklej je do oznaczonych punktów na spodzie przełącznika.

Instalator z uziemieniem: Urządzenie jest wyposażone w zacisk uziemiający oznaczony symbolem uziemienia. Jeśli w miejscu instalacji (np. w obudowie szafy rack) dostępny jest pręt uziemiający, zaleca się podłączenie przełącznika do uziemienia za pomocą kabla uziemiającego.

Przypisz do systemu

W zależności od typu centrali alarmowej należy użyć zalecanego oprogramowania lub aplikacji, patrz instrukcja obsługi centrali alarmowej.

Dane techniczne

Zasilanie (zasilacz 230 V AC).....	48 V DC
Maksymalny pobór prądu	1,25 A
Interfejs komunikacji	5 x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
Porty PoE	4
Porty o wysokim priorytecie	Port 1
Maksymalne obciążenie na port	30 W
Całkowite maksymalne obciążenie	58 W
Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Maksymalna długość kabla - kabel kategorii CAT-5e z PoE	
- Tryb EXTEND wyłączony (10/100 Mb/s)	150 m
- Tryb EXTEND włączony (10 Mb/s)	250 m
Prędkość transmisji	
- Ethernet	10 Mb/s (półduplex) / 20 Mb/s (pełny duplex)
- Fast Ethernet	100 Mb/s (półduplex) / 200 Mb/s (pełny duplex)

Medium transmisyjne	
- Ethernet	kat. 3 lub lepszy UTP/STP
- Fast Ethernet	kat. 5 lub lepszy, UTP/STP
Przepustowość przełączania	1 Gb/s
Średnia wilgotność pracy	75% RH, bez kondensacji
Zakres temperatury pracy	0 °C do +40 °C
Zakres temperatur przechowywania	-40 °C do +70 °C
Stopień ochrony	IP20
Wymiary, waga	132 x 28 x 94 mm, 300 g
Zgodność z	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, -3-3



HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO.,LTD niniejszym oświadcza, że Jl-114Z został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii Europejskiej: Dyrektywy nr. 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE, gdy jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Oryginalny oceny zgodności można znaleźć na stronie www.jablotron.com - strefa Pliki do pobrania. Importer: JABLOTRON a. s., Pod Skalkou 4567/33, 466 01, Jablonec nad Nisou



Uwaga: Prawidłowa użycia produktu pozwala oszczędzać wartościowe zasoby i zapobiegać wszelkiemu potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko naturalne, który mógłby wystąpić w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami. Produkt należy zwrócić sprzedawcy lub zasięgnąć informacji władz lokalnych dotyczących najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki.

Aby uzyskać wersję elektroniczną tego dokumentu (dostępną w innych językach) lub wersję instalatora w formacie JA-100+, zeskanuj załączony kod QR.



JABLOTRON