

JL-114Z Ethernet PoE концентратор - 4 порти

Цей документ був перекладений машинним перекладом з англійського оригіналу. У разі виникнення будь-яких неясностей або сумнівів, будь ласка, звертайтеся до оригінальної версії документа. Якщо ви виявили помилки або маєте додаткові запитання, зверніться до служби технічної підтримки (контактну інформацію можна знайти в кінці цього документа).

Ethernet-хаб використовується для простого і швидкого розширення локальної мережі. Він оснащений чотирма потужними PoE-портами для передачі даних і живлення IP-камер JABLOTRON за допомогою одного кабелю. Підтримує роботу в мережах зі швидкістю 10 Мбіт/с і 100 Мбіт/с. Концентратор призначений для встановлення тільки кваліфікованим фахівцем з дійсним сертифікатом Jablotron.




Рис. 1: опис зовнішніх частин виробу

- 1 - Блок живлення світлодіодів
- 2 - Індикатор перевантаження джерела живлення PoE
- 3 - перемикач режиму прискорення Живлення від PoE довше розподіл кабелю
- 4 - Індикатор активності пристрою локальної мережі
- 5 - Сигналізація використання Сила
- 6 - Роз'єми RJ-45 для IP камери з живленням від PoE
- 7 - Роз'єм RJ-45 з роутером
- 8 - Світлодіод без функції




Рис. 2: Схема підключення концентратора Ethernet

Встановлення

Хаб можна встановити двома способами:

1. Фіксоване кріплення на плиті або стіні. Для цього використовуються шурупи або дюбелі з комплекту.
2. Встановлює його на рівну поверхню. Пристрій можна експлуатувати без фіксованої фіксації, використовуючи гумові самоклеючі ніжки з упаковки.

Процедура монтажу на панель: Для стаціонарного монтажу виберіть стійку поверхню з достатнім простором навколо хаба для легкого доступу до роз'ємів. Залежно від типу підкладки, виберіть кріплення за допомогою саморізів або дюбелів. Позначте точки для кріпильних гвинтів з кроком 93 мм. Для кріплення на дюбелі попередньо просвердліть два отвори діаметром 6 мм. У разі кріплення тільки на саморізи можна попередньо просвердлити отвори діаметром 2 мм залежно від матеріалу основи. Вкрутіть саморізи, але не затягуйте їх до кінця. Залиште прибіл. 2 гвинти не закрученими. Надягніть хаб на кріпильні гвинти і пошунуйте його так, щоб він був закріплений.

Використання без фіксованого кріплення: пристрій можна використовувати без фіксованого кріплення. У цьому випадку рекомендується використовувати гумові самоклеючі ніжки з упаковки. Зніміть захисну плівку з гумових ніжок (4 штуки) і приклейте їх до позначеного місця на нижній частині хаба.

Монтаж із заземленням: Пристрій обладнано клемою заземлення, позначеною символом заземлення. Якщо в місці встановлення доступна шина заземлення (наприклад, у стійці), рекомендується підключити хаб до неї за допомогою кабелю заземлення.

Приєднання до системи та налаштування

Залежно від типу централі використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або додаток.

Технічні параметри

Живлення (від мережевого адаптера від 230 В змінного струму)	100 Мбіт/с (напівдуплекс) / 200 Мбіт/с (повний дуплекс)
48 В пост. струму	
Максимальний струм	1,25 А
Інтерфейс зв'язку	5 x RJ-45 10/100 Мбіт/с Ethernet
Порти PoE	4
Пріоритетні порти	1 (перший порт)
Максимальна навантаження на порт	30 W
Загальне максимальне навантаження	58 W
Стандарт PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Максимальна довжина кабелю CAT-5e з PoE:	
- Функція EXTEND вимкнена (10/100 Мбіт/с)	150 м
- Функція EXTEND увімкнена (10 Мбіт/с)	250 м
Швидкість передачі даних	
- Ethernet	10 Мбіт/с (напівдуплекс) / 20 Мбіт/с (повний дуплекс)
- Fast Ethernet	100 Мбіт/с (напівдуплекс) / 200 Мбіт/с (повний дуплекс)
Підтримувані протоколи передачі даних	
- Ethernet	кат. 3 або вище, UTP/STP
- Fast Ethernet	кат. 5 або вище, UTP/STP
Максимальна пропускання здатність	1 Гбіт/с
Робоча вологість	75% RH, без конденсації
Діапазон робочих температур	від 0 °C до +40 °C
Діапазон температур зберігання	від -40 °C до +70 °C
Ступінь покриття	IP20
Розміри, вага	132 x 28 x 94 мм, 300 г
Відповідає	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, -3-3



HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO., LTD заявляє, що продукт JL-114Z розроблений і виготовлений відповідно до гармонізаційного законодавства Європейського Союзу: директиви №: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU при використанні за призначенням. Оригінал Декларації про відповідність доступний на сайті <http://www.jablotron.com> в розділі "Заявляння".

Імпортёр: JABLOTRON a.s., Pod Skalkou 4567/33, 46601 Jablonec nad Nisou



Примітка: Правильна утилізація цього виробу допоможе зберегти цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище, який може виникнути внаслідок неналежного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевої влади, щоб отримати докладнішу інформацію про найближчий пункт збору відходів.

Щоб отримати електронну версію цього документа (доступну іншими мовами) або інсталяційну версію в JA-100+ відскануйте доданий QR-код.



JABLOTRON