

# Veiledning for bruk og vedlikehold av røykvarsler Noby 4 KBQ

**En forutsetning for at denne røykvarsleren skal kunne varsle branntilløp, er at den monteres og holdes ved like i følge denne veiledning.**

## **Produktinformasjon.**

Noby 4KBQ er en ionevarsler som vil gi alarmsignal når den detekterer røyk ved tilløp til brann. Varsleren er riktig innstilt ved levering, og den skal ikke endres på noen måte.

Batteri: 9V transistorbatteri  
Batterilevetid: Ca 1 år.  
Detektor: Ione  
Alarmstyrke: 94dB/1m  
Bruksområde: Innendørs i boliger.  
Temp.- omr. +10/+40 C  
Godkjenning: DBE 235-113

## **Plassering .**

Røykvarsleren bør monteres i taket så nært midtpunktet som mulig. Hvis montering i taket ikke er mulig, kan varsleren monteres på vegg, men da minst 15 cm fra taket. Unngå plassering i garasjer, fuktige rom, i nærhet av bad/dusj, ventilasjonsluker og vifter. Alarm kan også utløses ved røyking.

## **Montering.**

Åpne varsleren ved å trykke på lokkets kant. Skru festeplaten i taket. Skruer medfølger. (Påse at platen sitter plant mot tak/vegg) Sett inn batteriet som medfølger og fest batterikontaktene. Nå gis et kort signal som bekrefter at batteriet er riktig satt inn. Trykk varsleren fast til festeplaten i tak/vegg. Lokket kan ikke lukkes før batteriet er på plass. Prøv varsleren ved å trykke inn testknappen. Er alt i orden, gir varsleren nå et signal som varer i noen sekunder.

## **Jo flere varslere, desto større trygghet.**

Det bør minst monteres en varsler i hver etasje i et hus, og dette gjelder også kjeller og loft. Sover man med lukkede rom til soverom, bør hvert soverom ha sin varsler. Prinsippet er at røyk trenger tid for å nå frem til en røykvarsler, så jo flere varslere, desto kortere vei til nærmeste varsler.

## **Test varslerene regelmessig.**

Varslere bør testes minst en gang i måneden. Bruk testknappen

## **Bytte av batteri.**

Batteriets levetid er ca 1 år. Ca en måned før et transistorbatteriet er utladet, gir varsleren pipesignaler, og da bør et nytt batteri straks innsettes. Også alkaliske batterier kan benyttes, men slike batterier gir kortere varslingsstid for batteribytte.

## **Garanti.**

Det gis 2 års garanti. Garantien omfatter utelukkende erstatning av selve varsleren ved påvist fabrikkfeil.

## **Radioaktivt materiale.**

Denne varsleren inneholder bare 4 kilobecquerel av det radioaktive materialet Americium 241. Den kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

## **Norsk representant.**

Noby Røykvarsler 4KBQ  
markedsføres i Norge av :  
Noby as., Pb. 80 Lamberseter, 1101 Oslo