



JA-123E BUS forbikobler med PROX læser og tastatur

JA-123E PROX læser kan bruges til at aktivere en PG udgang og eller/starte indgangstid, eller styre et område. Aktivering af PG udgangen kan f.eks. bruges til at åbne en dør.

o [Declaration of conformity - JA-123E \(PDF 315.95 kB\)](#)



Beskrivelse

Tastaturet har optisk LED, som kan sættes op til at vise områdestatus, samt akustisk ved indgangstid og aktivering af en PG udgang. Den røde LED indikerer at området er tilkoblet/aktiveret PG, den grønne LED indikerer, at området er frakoblet/deaktiveret PG.

Tekniske specifikationer

Spænding	via centralens BUS 12 V (9 -15 V)
Standby forbrug	15 mA
PROX frekvens	125 kHz
Størrelse	46 × 151,5 × 22,5 mm
Driftemperatur	-25 °C til 60 °C
Miljø i henhold til EN 50131-1	IV., Generelt udendørs, IP 65
Sikringsklasse	klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3
I overensstemmelse med	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1