



JA-154J MS II Håndsender 4-knaps 2-vejs

Designet til at fjernstyre centralens til/frakobling, aktivering af overfald, og styre andre funktioner. Brugeren kan kontrollere andre enheder f.eks. åbning af garage, aktivering af lys, deltilkoble område, osv.

Beskrivelse

Håndsenderen fungerer som to kontrolpaneler med LED og akustisk indikering af de styrede funktioner.

Håndsenderen kan indstilles til flere JABLOTRON 100+ centraler eller et multifunktionelt relæ af AC-16x typen, til at styre relæet alt efter indstilling.

Håndsenderen fungerer som to kontrolpaneler med LED og akustisk indikering af de styrede funktioner. Håndsenderen kan indstilles til flere centraler eller multifunktionelle relæer. Batteristatus og advarsel ved lav batteri. Holdes knap nede sendes aktivering hvert sekund. Denne funktion kan bruges til f.eks. at udvide PG udganges puls (brugbart ved f.eks. delvis lukning af skodder / gardiner m.m.). Knappernes lyd ved tryk kan slås fra. Låsefunktion: Håndsenderen har en funktion, som gør, at man kan låse den så man ikke ved et uheld får aktiveret en knap. Udvidede indstillinger ved dobbeltryk. Håndsenderen er en enhed i JABLOTRON 100+ systemet, den er adresserbar og optager én plads i centralen.

Tekniske specifikationer

Kompatibel med

FW LJ(MD)60416+ kontrolpanel; F-Link 1.4.0 eller højere

Spænding

Lithium batteri type CR 2032 (3,0 V / 0,2 A)

Strømforsyningsenhed

C type (EN 50131-6)

Typisk levetid på batteriet

ca. 2 år (10 aktiveringer pr. dag)

Kommunikationsfrekvens

868,1 MHz

Kommunikationsområde

omtrent 300 m (i åbent terræn)

Dimensioner

77 × 36 × 15 mm

Klassifikation

Klasse 2

I henhold til

EN 50131-1, EN 50131-3, T031 (ACE type B)

Anvendelsesmiljø i henhold til

EN 50131-1, II. Indendørs generelt

Driftstemperatur

-10 °C til +40 °C

Også i overensstemmelse med

ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Driftsforhold

ERC REC 70-03