



JA-188J Langaton seinäpainike

Painike JA-188J on tarkoitettu langattomaksi paniikki- tai hätäpainikkeeksi. Sitä voidaan käyttää myös turvajärjestelmän kauko-ohjattuun päälle / pois päältä kytkemiseen ja muiden laitteiden kauko-ohjaukseen.

o [Declaration of conformity - JA-188J \(PDF 312,77 kB\)](#)



Kuvaus

Painikkeessa on sabotaaesitykin ja pariston jännitteen valvonta. Järjestelmän reaktio painikkeen painallukseen on valittavissa. Perusreaktio on paniikkihälytys tai järjestelmän kytkeminen päälle / pois päältä (valinnainen). Muut reaktiot painikkeen painallukseen voidaan asettaa keskusyksikön huoltotilassa.

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------------------|--|
| Virransyöttö: | LS14250 litiumparisto (3,6V ½ AA / 1,2 Ah) |
| Pariston tyypillinen kestoikä: | noin 3 vuotta |
| Käyttötaajuus: | 868 MHz |
| Kommunikointietäisyys: | noin 300 m (avoimessa tilassa) |
| Mitat: | 80 × 80 × 29 mm |
| Suojaustaso: | taso 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3 |