



JA-120PW

Комбинированный детектор - ИК и СВЧ

Детектор JA-120PW разработан для обнаружения движения в помещении. Благодаря комбинации датчика движения и микроволнового датчика обеспечивается высокая защита от ложных тревог.

○ [Declaration of conformity - JA-120PW \(PDF 316,51 kB\)](#)



Описание

После сработки ИК детектора включается микроволновый детектор, чтобы подтвердить сработку ИК. Детектор отправляет отчет о тревоге на контрольную панель только после получения подтверждения сигнала тревоги от микроволнового (СВЧ) датчика.

Диаграмма направленности обнаружения ИК может быть оптимизирована при помощи дополнительных линз JS-7904 КОРИДОР, JS-7906 ЗАЩИТА ОТ ЖИВОТНЫХ или JS 7901 ШТОРА.

Детектор адресный и занимает одну зону в системе охраны.

Технические характеристики

Питание

от цифровой шины 12 В (9 ... 15 В)

Потребление тока в режиме ожидания

5 mA

Потребление тока при подключении кабеля

5 mA

Рекомендованная высота установки

2.5 м над полом

Диапазон обнаружения

110 градусов / 12 м (стандартные линзы)

Рабочая среда EN 50131-1

II. в помещении

Рабочая температура

от -10 до +40 °C

Габариты

110 x 60 x 55 мм

Соответствие стандартам

EN 50131-1, EN 50131

Нормы

EN 50130-4, EN 55022