

# JA-80BT Adapter Bluetooth

JA-80BT Adapter Bluetooth dient für drahtlose Schaltung der Systemreihe JA-8x bzw. JA-6x mit einem PC mit dieser Schnittstelle. Das Interface wird in der Zentrale in den Konnektor einer digitalen Sammelschiene mittels des beiliegenden Kabels angeschlossen. Der Computer muss erforderliche Hardware und Software für die Bluetooth-Kommunikation installiert haben.

## Vorgehensweise für die Adapterpaarung

1. JA-80BT in digitale Systemsammelschiene an der Zentrale einschalten. Die Einrichtung wird nach der Einschaltung ca. 15s initialisiert, was durch schnelles Blinken blauer Meldeleuchte signalisiert wird. Nach der Beendigung von Initialisierung wird die Meldeleuchte ausgeschaltet.
2. Auf dem PC mit Hilfe von Bluetooth-Steuerprogramm geben Sie „BT-Einrichtung
3. suchen“ ein. Für eine detaillierte Vorgehensweise richten Sie sich mit Hinweisen bestimmt für dieses Programm.\*
4. Nach der „JA-80BT“-Peripheriefindung das „Paaren“ anklicken und nach dem Aufruf Schlüsselcode eingeben (Sicherheitscode für die Verbindung) geben Sie die vierstellige auf dem JA-80BT-Schild angeführte Nummer (PIN) ein.
5. Nach erfolgreichem Paaren schafft der Computer einen virtuellen COM port (z. B. COM5) für den Zutritt des ComLink-Programms.
6. Durch den Start vom ComLink-Programm beginnt er alle bestehenden Ports durchzusuchen und sollte er einen aktiven Kommunikations-COM von JA-80BT finden, verbindet er sich mit ihm. Die Verbindung wird an JA-80BT durch ständigen Schein der blauen Meldeleuchte signalisiert.
7. Nach Beendigung des ComLink-Programms oder nach Umschaltung in den Offline-Modus wird die Kommunikation unterbrochen und die blaue Meldeleuchte wird ausgeschaltet.

\*Bemerkung: Die Paaren-Vorgehensweise kann nach angewendeten Steller in Ihrem PC unterscheiden.

## Technische Parameter

Konnektor	RJ-4
Versorgung	aus der Systemsammelschiene
Stromabnahme (Ruhezustand / Max.)	6 mA / 25 mA
Kabel-Durchschaltlänge an die Zentrale	1 m
Eingebauter Decoder	JA-8X/6X an Bluetooth Datenübertragung
Kompatibilität	ComLink Version 60 und höher



JABLOTRON ALARMS a.s. erklärt hiermit, dass der JA-80BT die grundlegenden Anforderungen und andere maßgebliche Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU erfüllt. Die Originalfassung der Konformitätsbewertung kann unter [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) im Abschnitt Downloads eingesehen werden.



**Bemerkung:** Obwohl das Produkt keine Schadstoffe enthält, werfen Sie es nicht in den Müll, sondern geben Sie es der Sammelstelle für elektronischen Abfall über.