

JA-110P Buss PIR-bevegelsesdetektor

Dette dokumentet er maskinversatt fra den engelske originalen. I tillegg til oppstår uklårheter eller tvil, henviser vi til originalversjonen av dokumentet. Hvis du støter på feil eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte teknisk støtte (kontaktinformasjon finner du på slutten av dette dokumentet).

JA-110P-produktet er en komponent i JABLOTRON-systemet. Det brukes til å detektere menneskelig bevegelse i bygninger. Deteksjonsegenskapene kan endres ved å bruke en alternativ linse. Detektoren skal installeres av en opplært tekniker med et gyldig sertifikat utstedt av en autorisert distributør.

Installasjon



Så alltid av strømmen før du kobler detektoren til bussen.

1. Åpne detektordekselet (ved å trykke på fliken – 5). Unngå å berøre PIR-sensoren inni – du kan skade den.
2. Ta ut PCB-en – den holdes fast av tapp 3.
3. Stikk hullene for skruene og kabelen i plastbasen. Anbefalt installasjonshøyde for detektoren er 2,5 m over gulvet.
4. Sett inn busskabelen og fest plastbasen til veggen med skruer (vertikalt, med deksselfliken nedover).
5. Sett inn kretskortet igjen og koble busskablene til terminalene, og registrer deretter detektoren i henhold til installasjonshåndboken for sentralapparatet. Lukk til slutt detektordekselet.






Fig. 1: Åpne produktet og beskrivelse av produktets interne og eksterne deler.

- 1 – hull for montering på en flat vegg
- 2 – hull for montering i et hjørne
- 3 – PCB-flik
- 4 – hull for montering i et hjørne
- 5 – deksselflik
- 6 – rød LED-indikator – aktivering

- 7 – gul LED-indikator – feil
- 8 – digitale bussterminaler
- 9 – produksjonskode
- 10 – sabotasjekontakt
- 11 – PIR-sensor

Registrering i systemet og innstillinger

Avhengig av typen kontrollpanel, bruk anbefalt programvare eller applikasjon – se håndboken til kontrollpanelet.

Tekniske spesifikasjoner

Makt..... fra sentralbordbussen, 12 V DC (8...15 V)
Strømforbruk i standby-modus..... 5 mA
Strømforbruk for kabelvalg (maksimalt)..... 10 mA
Anbefalt installasjonshøyde..... 2,5 m over gulvet
Deteksjonsvinkel / deteksjonsdekning..... 110 grader / 12 m
(med standardobjektiv)
Dimensjoner..... 60 x 98 x 52 mm
Vekt..... 75 g
Klassifikasjon..... Sikkerhetsgrad 2 / Miljøklasse II
(i henhold til EN 50131-1)

Driftsmiljø..... Innendørs generelt
Driftstemperaturområde..... -10 °C til +40 °C
Gjennomsnittlig driftsfuktighet..... 75% RF, uten kondensering
Sertifiseringsorgan Trezor Test sro (nr. 3025), KIWA Nederland BV
Overholder..... EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN55032,
EN 50581, T 031
Anbefalt skruer..... 2x ø 3,5 x 40 mm (forsenket hode)



JABLOTRON a.s. erklærer herved at JA-110P-produktet er i samsvar med relevant harmoniseringslovgivning i Unionen: Direktiv nr. 2014/30/EU, 2011/65/EU dersom det brukes som tiltenkt. Originalen av samsvarsvurderingen finnes på www.jablotron.com – Nedlastingsseksjon.



Merk: Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved feil avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt din lokale kommune for mer informasjon om nærmeste angitte innsamlingspunkt.

For en elektronisk versjon av dette dokumentet (tilgjengelig på andre språk) eller en installasjonsversjon i JA-100, skann den vedlagte QR-koden.



JABLOTRON