

JA-110P Zbernicový PIR detektor pohybu

Tento dokument bol strojovo preložený z českého originálu. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností sa obráťte na pôvodnú verziu dokumentu. Ak narazíte na chyby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na technickú podporu (kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu).




Výrobok je komponentom systému JABLOTRON. Služí na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov. Jeho detekčnú charakteristiku je možné meniť použitím alternatívnej šošovky. V systéme obsadzuje jednu pozíciu. Detektor je určený na montáž preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

Inštalácia



Pripájanie zbernice vykonávajte vždy pri úplne vypnutom napájaní systému.

1. Otvorte kryt detektora (stlačením západky 5). Nedotýkajte sa PIR senzora vo vnútri – hrozí jeho poškodenie.
2. Vyberte elektroniku – drží ju západka (3).
3. V zadnom plaste vylomte otvory pre skrutky a kábel. Odporúčaná výška montáže detektora je 2,5 m nad úrovňou podlahy.
4. Prevlečte kábel zbernice a priskrutkujte zadný plast na stenu (zvisle, západkou krytu dole).
5. Nasadte elektroniku späť do zadného plastu a pripojte kábel do svoriek (8), priradte detektor do systému podľa pokynov v manuáli ústredne. Uzavrite kryt detektora.



Obrázok 1: Otvorenie produktu a popis vonkajších a vnútorných častí výrobku

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 – otvory pre montáž na rovný múr | 7 – žltá LED dióda porucha |
| 2 – otvory na montáž pod uhlom (do rohu) | 8 – svorky zbernice |
| 3 – západka dosky elektroniky | 9 – sériové číslo |
| 4 – otvory na montáž pod uhlom (do rohu) | 10 – sabotážny spínač |
| 5 – západka krytu | 11 – PIR senzor |
| 6 – červená LED dióda aktivácie | |

Nastavenie vlastností a priradenie do systému

Podľa typu ústredne použite odporúčaný softvér alebo aplikáciu viď manuál ústredne.

Technické parametre

Napájanie.....zo zbernice ústredne, 12 V DC (8...15 V)
Menovitý odber prúdu 5 mA
Maximálny odber prúdu 10 mA
Odporúčaná inštalčná výška 2,5 m nad úrovňou podlahy
Uhol detekcie / detekčná pokrytie 110 ° / 12 m
(so základnou šošovkou)
Rozmery 60 x 98 x 52 mm
Hmotnosť 75 g

Klasifikácia stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II
(podľa STN EN 50131-1)
Prostredie vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť 75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán. Trezor Test sro (č. 3025), KIWA Nederland BV
Spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 50502, STN EN 63000,
STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2, T 031
Odporúčaná skrutka... 2x  ø 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)



Poznámka: Výrobok, hoci neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte do odpadkov, ale odovzdajte na zberné miesto elektronického odpadu. Podrobnejšie informácie na www.jablotron.com v sekcii Na stiahnutie.

Elektronickú verziu tohto dokumentu (k dispozícii v iných jazykoch) alebo verziu pre inštaláciu v JA-100 naskenujte priložený QR kód.



JABLOTRON