


Jl-114Z Ethernet-kytkin PoE - 4 porttia


Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta).

Jl-114Z Ethernet-kytkimellä voidaan helposti ja nopeasti laajentaa lähiverkkoa. Siinä on neljä tehokasta PoE-porttia datayhteyksiä ja JABLOTRON IP-kameroiden virransyöttöä varten yhdellä kaapelilla. Kytkin tukee verkkoja, joissa on sekä 10 Mbit/s että 100 Mbit/s siirtonopeus. Kytkimen asentaa koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jakelijan myöntämä voimassa oleva sertifikaatti.



Kuva 1: Tuotteen sisäisten ja ulkoisten osien kuvaus.

- 1 - virtalähteen merkkivalo
- 2 - PoE-virtalähteen indikaattori
- 3 - EXTEND-kytkin
- 4 - PoE-virtalähde
- 5 - PoE-virtalähteen käytön merkkivalo
- 6 - RJ-45 liitin reitittimelle yhteys
- 7 - RJ-45-liitin reitittimelle yhteys
- 8 - LED ei toimi



Kuva 2: Ethernet-kytkimen kytkentäkaavio

Asennus

Kytkin voidaan asentaa kahdella tavalla:

1. Kiinteä asennus seinään tai muuhun tasaiseen pintaan. Tässä asennuksessa käytetään ruuveja ja ehkä pakkauksessa olevia seinätulppia.
2. Asettaminen tasaiselle alustalle. Laitetta voidaan käyttää ilman kiinteää kiinnitystä, kun käytetään pakkauksen itseliimautuvia kumityynyjä.

Korjattu asennusmenettely: Kytkimen ympärillä on riittävästi tilaa, jotta liittimiin pääsee helposti käsiksi. Valitse joko itseleikkaavat ruuvit tai seinätulpparuuvit pinnan tyypistä riippuen. Merkitse kiinnitysruuveja varten kohdat 93 mm:n välein. Kun käytät seinätulppia, poraa valmiiksi kaksi reikää, joiden halkaisija on 6 mm. Käyttäessäsi itseleikkaavia ruuveja voit porata valmiiksi halkaisijaltaan 2 mm:n reiät pintatyypistä riippuen. Ruuvit sisäin, mutta älä kiristä niitä loppuun asti, vaan pidä vähintään 2,5 mm:n rako ruuvien pään ja pinnan / seinätulpan välissä. Aseta kytkin kiinnitysruuvin päälle ja liu'uta se alaspäin lukkiutuakseen paikalleen.

Asennus ilman kiinteää kiinnitystä: Laitetta voidaan käyttää ilman kiinteää asennusta. Tällöin on suositeltavaa käyttää pakkauksessa olevia itseliimautuvia kumisia jalkatynyjä. Poista suojakalvo kumijalkatynnyistä (4 kpl) ja kiinnitä ne kytkimen pohjassa oleviin merkittyihin kohtiin.

Asennus maadoitettuna: Laite on varustettu maadoitusliittimellä, joka on merkitty maadoitusymbolilla. Jos asennuspaikassa (esim. telineen koteloissa) on käytettävissä maadoituskisko, on suositeltavaa kytkeä kytkin maahan maadoituskaapelilla.

Rekisteröityminen järjestelmään

Käytä ohjauspaneelin tyypistä riippuen suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta, katso ohjauspaneelin käyttöopas.

Tekniset tiedot

Jännite (verkkolaite 230 V AC).....	48 V DC	Siirtonopeus	
Maksimi virrankulutus.....	1,25 A	- Ethernet.....	10 Mbit/s (Half Duplex) / 20 Mbit/s (Full Duplex)
Tietoliikenneliitäntä.....	5 x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet	- Fast Ethernet.....	100 Mbit/s (Half Duplex) / 200 Mbit/s (Full Duplex)
PoE-portit.....	4	Siirtoväline	
Korkean prioriteetin satamat.....	Portti 1	- Ethernet.....	cat. 3 tai parempi UTP/STP
Maksimikuormitus porttia kohti.....	30 W	- Fast Ethernet.....	cat. 5 tai parempi UTP/STP
Kokonaismaksimikuormitus.....	58 W	Kytkentäkapasiteetti.....	1 Gbps
PoE-standardi.....	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Keskimmääinen käyttökoosteus.....	75 % RH, ei tiivistymistä
Kaapelin enimmäispituus - CAT-5e-luokan kaapeli PoE:llä varustettuna		Käyttölämpötila-alue.....	0 °C - +40 °C
- EXTEND-tila OFF (10/100 Mbit/s).....	150 m	Varastointilämpötila-alue.....	-40 °C - +70 °C
- EXTEND-tila ON (10 Mbps).....	250 m	Tunkeutumisuujuus.....	IP20
		Mitat, paino.....	132 x 28 x 94 mm, 300 g
		Täyttää seuraavat vaatimukset.....	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, -3-3

HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO.,LTD vakuuttaa täten, että Jl-114Z on suunniteltu ja valmistettu Euroopan unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti: Direktiivit nro: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, kun sitä käytetään tarkoitettulla tavalla. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alkuperäiskappale löytyy osoitteesta www.jablotron.com - Downloads-osi.

Maahantuoja: JABLOTRON a. s., Pod Skalkou 4567/33, 466 01, Jablonec nad Nisou.



Huomautus: Tämän tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita saattaisi muussa tapauksessa syntyä jätteiden virheellisen käsittelyn seurauksena. Palauta tuote myyjälle tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja sinua lähimpänä olevasta keräyspisteestä.

Tämän asiakirjan sähköinen versio (saatavilla muilla kielillä) tai asennusversio osoitteessa JA-100+, skannaa oheinen QR-koodi.



JABLOTRON