

Jl-114Z Ethernet-switch PoE - 4 portar

Korrekt avfallshantering av denna produkt kommer att spara värdefulla resurser och förhindra alla eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljö, vilket under annars skulle kunna inträffa vid felaktig avfallshantering. Var vänlig lämna tillbaka produkten till återförsäljaren eller kontakta din lokala myndighet för ytterligare uppgifter om din närmaste särskilt avsedda insamlingsplats.

Ethernet-switchen Jl-114Z gör det enkelt och snabbt att utöka ett lokalt LAN-nätverk. Den är utrustad med fyra kraftfulla PoE-portar för dataanslutning och strömförsörjning av JABLOTRON IP-kameror med en kabel. Switchen stöder nätverk med överföringshastigheter på både 10 Mbps och 100 Mbps. Switchen ska installeras av en utbildad tekniker med ett giltigt certifikat som utfärdats av en auktoriserad distributör.




Fig. 1: Beskrivning av produktens inre och yttre delar

- 1 - indikator för strömförsörjning
- 2 - av PoE-strömförsörjning indikator
- 3 - EXTEND-omkopplare
- 4 - LAN-enhet aktivitet indikator
- 5 - Indikator för användning av PoE-strömförsörjning
- 6 - RJ-45-kontakt för router anslutning
- 7 - RJ-45-kontakt för router anslutning
- 8 - LED utan funktion




Fig. 2: Anslutningsschema för Ethernet-switch

Installation

Strömbrytaren kan installeras på två sätt:

1. Fast montering på vägg eller annan plan yta. Vid denna installation används skruvar och ev. väggpluggar från förpackningen.
2. Placera på en plan yta. Enheten kan användas utan fast montering, när de självhäftande gummikuddarna från förpackningen används.

Fast monteringsprocedur: Vid fast installation ska du välja ett stadigt, plant underlag med tillräckligt utrymme runt omkopplaren för att enkelt komma åt anslutningarna. Välj antingen självskärande skruvar eller skruvar för väggplugg, beroende på typ av yta. Markera punkter för fästskruvorna, 93 mm från varandra. Vid användning av väggpluggar förborras två hål med en diameter på 6 mm. När du använder de självskärande skruvorna kan du förborra hål med en diameter på 2 mm, beroende på typ av yta. Skruva i skruvarna, men dra inte åt dem till slutet, håll ett mellanrum på minst 2,5 mm mellan skruvhuvudet och .Placera strömbrytaren på monteringskruvorna och skjut ner den för att låsa den på plats.

Installation utan fast montering: Apparaten kan användas utan fast montering. I sådana fall rekommenderar vi att du använder de självhäftande gummifotplattorna från förpackningen. Ta bort skyddsfolien från gummifotplattorna (4 st) och fäst dem på de markerade punkterna på strömbrytarens undersida.

Installation med jordning: Enheten är utrustad med en jordningsterminal som är markerad med en jordsymbol. Om det finns en jordningsskena på installationsplatsen (t.ex. ett rackskåp) rekommenderar vi att du ansluter omkopplaren till jorden med en jordkabel.

Anmälan till systemet

Beroende på typ av kontrollpanel ska du använda den programvara eller applikation som rekommenderas, se kontrollpanelens manual.

Tekniska parametrar

Strömkälla (nätadapter från 230 V AC)	48 V DC
Maximal strömförbrukning	1,25 A
Kommunikationsgränssnitt	5 x RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
PoE-portar	4
Portar med hög prioritet	Port 1
Maximal belastning per port	30 W
Total maximal belastning	58 W
PoE-standard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Maximal kabellängd - kategori CAT-5e-kabel med PoE	
- EXTEND-läge AV (10/100 Mbps)	150 m
- EXTEND-läge PA (10 Mbps)	250 m
Överföringshastighet	
- Ethernet	10 Mbps (halv duplex) / 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet	100 Mbps (halv duplex) / 200 Mbps (full duplex)

Överföringsmedium	
- Ethernet	kat. 3 eller bättre UTP/STP
- Fast Ethernet	kat. 5 eller bättre, UTP/STP
Växlingskapacitet	1 Gbps
Driftsluftfuktighet	75 % RH, icke-kondenserande
Drifttemperatursintervall	0 °C till +40 °C
Temperaturområde för förvaring	-40 °C till +70 °C
Intrångsskydd	IP20
Mått, Vikt	132 x 28 x 94 mm, 300 g
Överensstämmer med	EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 63000, EN IEC 62368-1, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, -3-3



HANGZHOU HIKVISION TECHNOLOGY CO.,LTD förklarar härmed att Jl-114Z är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med relevant harmoniseringslagstiftning inom Europeiska unionen: Direktiv nr: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, när den används på avsett sätt. Originalen av bedömningen av överensstämmelse finns på www.jablotron.com - Downloads section.

Importör: JABLOTRON a. s., Pod Skalkou 4567/33, 466 01, Jablonec nad Nisou

Obs: Korrekt avfallshantering av denna produkt kommer att spara värdefulla resurser och förhindra alla eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljö, vilket under annars skulle kunna inträffa vid felaktig avfallshantering. Var vänlig lämna tillbaka produkten till återförsäljaren eller kontakta din lokala myndighet för ytterligare uppgifter om din närmaste särskilt avsedda insamlingsplats.

För en elektronisk version av detta dokument (finns på andra språk) eller en installationsversion i JA-100+, skanna den bifogade QR-koden.



JABLOTRON