


# JL-120T IP-sender for RTSP-kameraer

Dette dokumentet er maskinoversatt fra den engelske originalen. I tilfelle det oppstår uklarheter eller tvil, henviser vi til originalversjonen av dokumentet. Hvis du støter på feil eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte teknisk støtte (kontaktinformasjon finner du på slutten av dette dokumentet).

Produktet er en komponent i JABLOTRON-systemet. Det brukes til å koble tredjepartskameraer via RTSP-protokollen til JABLOTRON-skyen. Bildet overføres via LAN og Internett til en sikker serverlagring. Brukeren har tilgang til live video via MyJABLOTRON-applikasjonen, til opptak som opprettes basert på angitte hendelser og, i henhold til abonnements tjenesten, til kontinuerlig lagrede opptak for hvert av de tilkoblede kameraene. Konvertereren sender opptaket til skyen. Produktet er designet for å installeres av en opplært tekniker med gyldig Jablotron-sertifikat.

## Installasjon

- Velg et egnet sted for JL-120T. Hvis det er en horisontal overflate, plasserer du produktet på det valgte stedet. Hvis produktet skal festes med skruer på veggen, må du lese bruksanvisningen nøye før du monterer produktet under QR-koden nedenfor.
- Sett produktadapteren inn i stikkontakten, og sett USB-C-kontakten inn i enheten (1).
- Koble JL-120T til et nettverk med Internett-tilgang ved hjelp av LAN-kontakten (3) - LAN-kabel medfølger.



- 1 – USB-C-strøm  
2 – høyttalerinngang  
3 – LAN-kontakt

pluggtype:

- A – USA  
G – Storbritannia  
I – Australia  
F – EU




Fig. 1: Beskrivelse av de ytre delene av produktet

Fig. 2: Klemmer på de medfølgende adapterne

## Registrering i systemet og innstillinger

Avhengig av type kontrollpanel, bruk den anbefalte programvaren eller applikasjonen.

### Tekniske spesifikasjoner

|                             |                            |                                          |                                   |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Strøm.....                  | USB-C, 5 V LIKESTRØM / 3 A | Gjennomsnittlig fuktighet ved drift..... | 75 % RH,                          |
| Nominell strømforbruk.....  | 400 mA                     |                                          | ikke-kondenserende                |
| Maksimalt strømforbruk..... | 3 A                        | Maks. båndbredde for strømming.....      | 20 Mbit                           |
| Mål.....                    | 116 x 67 x 26 mm           | I samsvar med.....                       | EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1,  |
| Vekt.....                   | 94 g                       |                                          | ETSI EN 301 893, ETSI EN 301 328, |
| Driftsmiljø.....            | innendørs generelt         |                                          | EN 62311, IEC EN 62368-1          |
| Driftstemperaturområde..... | 0 °C til +50 °C            | Anbefalt skruer.....                     | 2x  ø 3,5 x 40 mm                 |
|                             |                            |                                          | (sylindrisk / halvrundt hode)     |



JABLOTRON a. s. erklærer herved at produktet JL-120T er i samsvar med den relevante harmoniseringslovgivningen i EU: Direktiver nr: 2014/53/EU, 2011/65/EU. Originalen av samsvarsvurderingen finner du på [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) - delen Nedlastinger.



Merk: Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, noe som ellers vil kunne oppstå ved uegnet avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste dertil utpekte innsamlingssted/miljøstasjon.

For å få en elektronisk versjon av dette dokumentet (tilgjengelig på andre språk) eller en installasjonsversjon i JA-100+, skann den vedlagte QR-koden.



**JABLOTRON**