

Adattatore bluetooth JA-80BT

L'adattatore Bluetooth (interfaccia) permette di stabilire una connessione radio tra i sistemi delle serie JA-8x o JA-6x e PC con connessione bluetooth. L'adattatore si connette al bus digitale alla centrale, tramite un cavo RJ, fornito con la centrale. Il PC deve avere hardware e software necessari per la comunicazione via Bluetooth.

Collegamento dell'adattatore

1. Collegare il JA-80BT alla centrale su bus digitale. Dopo la connessione, il dispositivo verrà inizializzato in 15 secondi, indicato con LED lampeggiante blu (il LED smetterà di lampeggiare non appena finita l'inizializzazione)
2. Ricercare il dispositivo BT con il driver del programma bluetooth sul PC. Per maggiori informazioni seguire le istruzioni del driver*.
3. Dopo il riconoscimento del dispositivo JA-80BT, digitare il pulsante "COLLEGAMENTO". Apparirà una finestra di messaggio che richiede l'inserimento di un codice di sicurezza per la connessione. Digitare i 4 numeri del codice PIN stampato sull'etichetta attaccata all'adattatore JA-80BT.
4. Dopo al connessione del dispositivo, viene creata sul PC un collegamento COM virtuale (e.g. COM5). Questo collegamento è accessibile tramite il software ComLink..
5. All'avvio, l'applicazione ComLink effettua una scansione di tutti i collegamenti esistenti. Se trova un JA-80BT COM attivo inizia a dialogare col dispositivo. Questo dialogo viene indicato dal LED blu acceso costantemente.
6. Uscendo dall'applicazione ComLink, o mettendo in modalità Offline, la comunicazione termina e il LED blu si spegne.

* nota: il collegamento può dipendere dai driver installati nel vostro PC.

Specifiche :

Connettore:	<i>RJ-4</i>
Alimentazione:	<i>dal bus digitale</i>
Consumo (standby / massimo):	<i>6 mA / 25 mA</i>
Lunghezza cavo di connessione alla centrale:	<i>1 m</i>
Decoder incluso:	<i>conversione dati da JA-8x/6x a bluetooth</i>
Compatibilità:	<i>ComLink versione 60 e più avanzati</i>



JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che JA-80BT è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l'originale della dichiarazione di conformità visitare www.jablotron.com - sezione Download.



Nota: Benché questo prodotto non contenga alcun materiale dannoso, consigliamo di restituire il prodotto al rivenditore o direttamente al produttore dopo l'uso.