



## JA-112J Sběrníkové tíšňové nebo ovládací nástěnné tlačítko

Sběrníkové nástěnné tlačítko JA-112J je určeno k **vyvolání tíšňového poplachu nebo k ovládací PG výstupů**.

o [Prohlášení o shodě - JA-112J \(PDF 316,05 kB\)](#)



### Popis

Disponuje dvěma tlačítky a indikační LED, která může signalizovat stisk tlačítka při aktivaci nebo zapnutí či vypnutí PG výstupu (svítí červeně/zeleně). Má také volitelnou funkci odložené aktivace tíšňového poplachu (kdy lze aktivaci zrušit opětovným stiskem). Odložený tíšň signalizuje blikáním červené LED. Tlačítko je adresovatelné a obsazuje v systému jednu pozici.

### Technická specifikace

#### Napájení

ze sběrnice ústředny 12 V (9 - 15V)

#### Proudová spotřeba při záloze(klidová)

5 mA

#### Proudová spotřeba pro volbu kabelu

5 mA

#### Rozměry, váha

80 x 80 x 29 mm, 60g

#### Prostředí dle ČSN EN 50131-1

II. vnitřní všeobecné

#### Rozsah pracovních teplot

-10 °C až + 40 °C

#### Klasifikace dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50134-2

stupeň 2

#### Dále splňuje

ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022