



## JA-182J Bezdrátový ovladač

Dálkový ovladač JA-182J je určen k **dálkovému zajištění / odjištění systému, aktivaci panik poplachů a ovládání dalších zařízení.** Klíčenka má vestavěnou praktickou funkci „dětský zámek“.

o [Prohlášení o shodě - JA-182J \(PDF 313,86 kB\)](#)



### Popis

Funkce "dětský zámek" zabraňuje nechtěné aktivaci odovysílání povelu. Je-li funkce zapnuta, je pro aktivaci nutné stisknout tlačítko 2x do 1 vteřiny. Dvojitiskem lze aktivovat PANIK poplach.

### Technická specifikace

**Napájení lithiová baterie**

typ CR 2032 (3,0 V)  
(Zdroj typu C dle ČSN EN 50131-6)  
Upozornění: Baterie není součástí balení

**Typická životnost baterie**

cca 4 roky (5 aktivací/den)

**Komunikační pásmo**

868,1 MHz

**Komunikační dosah**

cca 30 m (přímá viditelnost)

**Prostředí dle ČSN EN 50131-1**

II. vnitřní všeobecné

**Rozsah pracovních teplot**

-10 °C až +40 °C

**Klasifikace dle ČSN EN 50131-1**

stupeň 2

**Podmínky provozování**

ČTÚ VO-R/10/09.2010-11

**Splňuje požadavky**

ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1