



## JA-114E-WH BUS betjeningspanel med LCD, tastatur og PROX læser

JA-114E er et betjeningspanel med LCD skærm, tastatur og indbygget PROX læser, som benyttes til at styre anlægget. Der følger et kontrol panel med som dog kan udvides med op til 20 JA-192E kontrolpaneler.

○ [Declaration of conformity - JA-114E-WH \(PDF 691.96 kB\)](#)

### Beskrivelse

Det muliggør styringen af alarmerne ved hjælp af disse kontrolpaneler. De kommunikerer via BUS kablet og bliver også forsynet igennem dette kabel. Den indbyggede dvaletid gør at den ikke belaster centralen så meget. Det er adresserbart og optager en plads i centralen. Menuen gør det muligt at styre områder, zoner, PG udgange og log hændelser.

### Tekniske specifikationer

**Spænding**

via centralens BUS, 12 V (9 -15 V)

**Strømforbrug**

mistede AC 15 mA

**Standby**

max. 50 mA

**PROX frekvens**

125 kHz

**Størrelse**

151 × 102 × 33 mm

**Miljø i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3**

II., indendørs

**Drifttemperatur**

-10 °C til 40 °C

**Sikringsklasse**

klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3