



JA-114E BUS betjeningspanel med LCD, tastatur og PROX læser

JA-114E er et betjeningspanel med LCD skærm, tastatur og indbygget PROX læser, som benyttes til at styre anlægget. Der følger et kontrolpanel med som dog kan udvides med op til 20 JA-192E kontrolpaneler.

○ [Declaration of conformity - JA-114E \(PDF 316.02 kB\)](#)



Beskrivelse

Det muliggør styringen af alarmerne ved hjælp af disse kontrolpaneler. De kommunikerer via BUS kablet og bliver også forsynet igennem dette kabel. Den indbyggede dvaletid gør at den ikke belaster centralen så meget. Det er adresserbart og optager en plads i centralen. Menuen gør det muligt at styre områder, zoner, PG udgange og log hændelser.

Tekniske specifikationer

Spænding

via centralens BUS, 12 V (9 -15 V)

Strømforbrug

mistede AC 15 mA

Standby

max. 50 mA

PROX frekvens

125 kHz

Størrelse

151 × 102 × 33 mm

Miljø i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3

II., indendørs

Drifttemperatur

-10 °C til 40 °C

Sikringsklasse

klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3