



JA-112J Pulsador de bus de datos de pared de emergencia o control

Pulsador de bus de datos de pared JA-112J está destinado a provocar alarma de emergencia o controlar salidas PG.

o [Declaration of conformity - JA-112J \(PDF 316,05 kB\)](#)



Descripción

Dispone de dos botones y un LED de indicación que señala el apriete del botón durante la activación o el hecho de encender o apagar una salida PG (luz roja/verde). Además, tiene función opcional de activación retardada de alarma de emergencia (cuando la activación se puede cancelar con apriete repetido). Retardo de emergencia se señala por parpadeo del LED rojo. El pulsador es direccionable y ocupa en el sistema una posición.

Especificaciones

Alimentación

del bus de datos de la central (12 - 9 V)

Consumo en reposo

5 mA

Dimensiones

80 x 80 x 29 mm

Ambiente según EN 50131-1

II interiores generales

Rango de temperaturas de trabajo

-10 hasta +40 °C

Nivel de aseguramiento

grado 2 en conformidad con EN 50131-1, EN 50131-3

Además cumple con

EN 50130-4, EN 55022