



JA-103K Keskusyksikkö LAN-kommunikaattorilla

JABLOTRON 100+ -turvajärjestelmän keskuselementti. Keskusyksikkö omakotitalojen, toimistojen ja yritysten suojaamiseen. Sen voi asentaa ainoastaan koulutettu asentaja, jolla on voimassaoleva Jablotron Alarms -sertifikaatti.

o [Declaration of conformity - JA-103K \(PDF 317,12 kB\)](#)



Kuvaus

Järjestelmän vaatimat säädöt ja mitoitus ohjelmoidaan F-Link-ohjelmalla (versiosta 2.0.0 alkaen).

JA-103K-keskusyksikkö tarjoaa:

- o 50 langatonta tai väylään kytkettävää laitetta
- o 50 käyttäjää
- o 8 sektoria
- o 32 ohjelmoitavaa PG-lähtöä
- o 20 toisistaan riippumatonta kalenteritapahtumaa
- o 8 käyttäjän tekstiviestiä ja ääniraporttia
- o ARC-keskuksia voidaan asettaa 5
- o 5 valittavaa protokollaa ARC-kommunikointia varten

Keskusyksikössä on:

- o 1 terminaalilevy väyläliityntää varten
- o 1 liitin sisäänrakennettua radiomoduulia (JA-111R) varten
- o 1 liitin GSM/GPRS-kommunikaattoria (JA-192Y) varten

Keskusyksikkö tarjoaa myös sellaisia toimintoja kuten:

- o Huolto
- o Päivä-/yötila
- o Lyhyt lähtövaste
- o Automaattinen kytkeminen päälle
- o Monipuoliset kalenteritoiminnot

Seuraavat tuotteet **EIVÄT OLE YHTEENSOPIVIA** keskusyksikön kanssa:

- o JA-180A (langaton sireeni ulkokäyttöön)
- o JA-154J (kaksisuuntainen kauko-ohjain)
- o JA-190X (PSTN-kommunikaattorimoduuli)

Seuraavat tuotteet **OVAT YHTEENSOPIVIA** keskusyksikön kanssa tietyin ehdoin:

- o JA-112E (näppäimistö) on yhteensopiva Firmwaren LU61501 ja korkeampien kanssa
- o JA-113E (näppäimistö) on yhteensopiva Firmwaren LU61601 ja korkeampien kanssa
- o JA-118N (PG-lähtömoduuli väylään) on yhteensopiva version LY68003 ja korkeampien kanssa

- FW-versio LY68002 ja matalammat toimivat vain jos PG-alue asetetaan F-Link-ohjelmalla ja maksimiarvo on 32
- JA-110I (sektorin tai PG-lähdön indikaattori väylään) on yhteensopiva vain jos PG-alue asetetaan F-Link-ohjelmalla ja maksimiarvo on 32

Tekniset tiedot

Virtalähde	110–230 V / 50–60 Hz
Vara-akku	12 V 2,6 Ah (ei sisälly tuotepakkaukseen!)
Akun maksimilatausaika	72 tuntia
Maks. jatkuva virrankulutus keskusyksiköstä	1000 mA
Maks. jatkuva virrankulutus 12 tunnin aikana käytettäessä vara-akkuja	115 mA ilman LAN-verkkoa 88 mA käytettäessä LAN-verkkoa (2,6 Ah:n akulla)
Oheislaitteiden maksimimäärä	50
LAN-kommunikaattori	Ethernet-liityntä 10 / 100BASE-T
Mitat	268 × 225 × 83 mm
Paino vara-akulla/ilman vara-akkuja	1809 g/919 g
Tapahtumahistoria	noin 7 miljoonaa viimeisintä tapahtumaa, mukaan lukien päivämäärä ja kellonaika
Virtalähde	A (EN 50131-6)
Luokitus	Suojausluokka 2 / ympäristöluokka II (standardin ČSN EN 50131-1 mukaan)
Käyttölämpötila-alue	–10 – +40 °C
Keskimääräinen käyttökoosteus	75 % RH, ilman tiivistymistä
Täyttää seuraavat vaatimukset	EN 50131-1 painos 2+A1+A2, EN 50131-3, EN 50131-5-3A1, EN 50131-6 painos 2+A, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50581
Radion käyttötaajuus (JA-11xR-moduulilla)	868,1 MHz
Radiosäteily	ETSI EN 300 220-1-2 (moduuli R), ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511 (GSM)
EMC	EN 50130-4 painos 2+A1, EN 55032 painos 2, ETSI EN 301 489-7
Sähköturvallisuus	EN 62368-1+A11
Käyttöolosuhteet	VO-R/10, VO-R/1
Sertifioija	Trezor Test s.r.o. (numero 3025)
Soittajan tunnistus (CLIP)	ETSI EN 300 089

