



JA-110E Näppäimistö väylään

Laitteeseen kuuluu LCD-näyttö, ohjauspainikkeet ja RFID-lukija. Laite on saatavana sekä väylään asennettavana että langattomana versiona. Laite sisältää 4 toimintopainiketta sektoreiden, PG-lähtöjen ja muiden toimintojen ohjaamista varten. Toimintopainikkeet toimivat samalla tilaindikaattoreina.

○ [Declaration of conformity - JA-110E \(PDF 315,21 kB\)](#)



Kuvaus

- Laite kommunikoi väylän kautta ja saa käyttöjännitteensä väylästä.
- Laite sisältää johdollisen sisääntulon magneetti-ilmaisimen kytkemistä varten.
- Näppäimistöllä on osoite ja se vie yhden paikan turvajärjestelmästä.
- Käyttäjystävällinen valikko tekee ohjaamisesta, käyttäjien ja ilmaisimien hallinnasta sekä tapahtumahistorian selaamisesta helppoa.

Tekniset tiedot

Virtalähde

9 - 15 V, keskusyksikön väylästä
 Varmuustilan (valmiustilan) virrankulutus: 30 mA
 Kaapelivalinnan virrankulutus: 110 mA

Yhteystyyppi

Dataväylä, ei jaettu

RFID-taajuus

125 kHz

Mitat

120 x 130 x 30 mm

Paino

217 g

Käyttölämpötila-alue

-10 - +40 °C

Keskimääräinen käyttökosteus

75 % RH

Ympäristö

II. sisäkäyttö, yleinen standardin EN 50131-1 mukaisesti

Luokittelu

suojausluokka 2 (jos asetettu F-Link-ohjelmassa) standardien EN 50131-1 ja EN 50131-3 mukaisesti

Täyttää myös seuraavat vaatimukset

ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489

Käyttöolosuhteet

ČTÚ č. VO-R/10 (ERC REC 70-03)

