



JA-112J BUS-väylän seinäpainike

Seinäpainike JA-112J on tarkoitettu paniikki- tai hätäpainikkeeksi tai PG-lähtöjen ohjaamiseksi.

o [Declaration of conformity - JA-112J \(PDF 316,05 kB\)](#)



Kuvaus

Se on varustettu kahdella painikkeella sekä indikointi LED: llä, joka voi ilmoittaa painikkeen painamisesta aktivointia varten tai PG-lähdön päälle tai pois päältä kytkemisestä (punaisella/vihreällä valolla). Sillä on myös viivästyneen paniikkihälytysaktiivoinnin toiminto (aktiivoinnin on silloin mahdollista peruuttaa painikkeen peräkkäisellä painalluksella). Viivästynyt paniikkihälytys on ilmoitettu punaisen LED:n vilkkumisella. Painikkeelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

Tekniset parametrit

Virransyöttö

keskusyksikön BUS-väylästä, 12 V (9 - 15V)

Virrankulutus lepotilassa

5 mA

Mitat

80 × 80 × 29 mm

Ympäristöluokka EN 50131-1 mukaan

II., yleiset sisätilat

Käyttölämpötila

-10 - 40 °C

Suojausluokka

aste 2 standardien EN 50131-1, EN 50134-2 mukaan

Täyttää standardit

EN 50130-4, EN 55022