



## JA-123E BUS-väylän ulkonäppäimistö RFID- lukijalla

RFID-lukijalla varustettua näppäimistöä voi käyttää PGM-lähdön aktivointiin (esim. sisääntulon ohjaukseen ovilukon ohjaamisen avulla) tai hälytysjärjestelmän alueen ohjaukseen.

o [Declaration of conformity - JA-123E \(PDF 315,95 kB\)](#)



### Kuvaus

Näppäimistö on varustettu yhdellä ohjaussegmentillä, lukulaitteella ja optisella toimintatilan näytöllä. Tilan näyttö osoittaa segmentille asetetun toiminnon tilan. Punainen merkkivalo palaa, kun alue on Valvontatilassa tai PGM-lähtö suljettu, vihreä merkkivalo palaa, kun alue on Ei valvottu -tilassa tai PGM-lähtö pois päältä.

### Tekniset tiedot

<b>Virransyöttö:</b>	keskusyksikön väylästä 12 V (9 - 15 V)
<b>Virrankulutus lepotilassa:</b>	15 mA
<b>RFID:n toimintataajuus:</b>	125 kHz
<b>Mitat:</b>	46 × 151,5 × 22,5 mm
<b>Käyttölämpötila:</b>	-25 - 60 °C
<b>Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:</b>	IV yleiset ulkotilat, koteloitiluokka IP 65
<b>Suojausluokka:</b>	aste 2 standardien EN 50131-1, EN 50131-3 mukaan
<b>Täyttää standardit:</b>	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1