



JA-156J Langaton monitoiminen kutsupainike

Langaton monitoimipainike JA-156J on tarkoitettu käynnistämään paniikki- tai kutsuhälytys tai ohjaamaan PG-lähtöjä.

Kuvaus

Laite on JABLOTRON-hälytysjärjestelmän lisälaitte. Sillä on neljä käyttötarkoitusta:

1. Paniikkihälytyspainike aktivoidaan kädellä
2. Paniikkihälytyspainike aktivoidaan jalalla tai polvella
3. Laite tunnistaa seteleiden tai arvokkaiden dokumenttien poistamisen
4. Henkilön läsnäolon varmistaminen säädettävällä ajastimella.

Kaikkia näitä vaihtoehtoja voidaan käyttää asennusohjeiden avulla. Asennusohjeesta sisältyy myös kansisuojuksen tunnistimen. Kaksisuuntaisen kommunikoinnin ansiosta laite voi vahvistaa toiminnot visuaalisella ja akustisella signaalilla. Laite käyttää kahta AAA-paristoa. Tämä tuote on yhteensopiva ainoastaan JA-103K- ja JA-107K-keskussyksiköiden kanssa.

Tekniset tiedot

Paristot

2 x alkaliparisto tyyppiä LR03 (AAA) 1,5 V/1,2 Ah

Tärkeää:

Pakkaus ei sisällä paristoja
(virtalähdetyyppi C standardin EN 50131-6 mukaan)

Paristojen tyypillinen kesto

noin 3 vuotta (jos 3 aktivointia per päivä)

Virrankulutus lepotilassa

20 μ A

Maksimi virrankulutus

40 mA

Paristojännitteen alaraja

<2,3 V

Kommunikointitaajuus

868,1 MHz, Jablotron-protokolla

Maksimi lähetysteho radiotaajuudella (ERP)

5 mW

Kommunikointietäisyys

noin 300 m (suora näköyhteys)

Luokitus

suojausluokka 2/ympäristöluokka II (EN 50131-1)

Ympäristöluokitus

yleiset sisätilat

Suojausluokka	IP 22
Käyttölämpötila-alue	-10 °C ... +40 °C
Keskimääräinen ilmankosteus käytön aikana	75 % RH, ei tiivistymistä
Mitat (asennusalustalla)	66 x 22 x 122 mm
Paino (ilman paristoja)	88 g
Käyttöolosuhteet seuraavan standardin mukaan	ERC/REC 70-03
Sertifioija	Trezor Test s.r.o. (nro 3025)
Täyttää lisäksi myös standardit	ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Suositteltu ruuvi	4 x ø 3,5 x 40 mm (uppokanta)