



## JA-158J Langaton seinäpainike

Laite on JABLOTRON-järjestelmän lisälaitte. Laitteen avulla voidaan käynnistää paniikki- tai kutsuhälytys etänä ja ohjata muita laitteita, sitä voidaan käyttää ovikellona ja sillä voidaan ohjata hälytysjärjestelmää.



### Kuvaus

Kaksisuuntaisen kommunikoinnin ansiosta laite voi vahvistaa toiminnot visuaalisella ja akustisella signaalilla. Laite käyttää kahta AA-paristoa. Tämä tuote on yhteensopiva ainoastaan JA-103K- ja JA-107K-keskusuksiköiden kanssa.

### Tekniset tiedot

**Paristot**

2 x litiumparisto tyyppiä CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)  
(Tyypin C virtalähde standardin EN 50131-6 mukaisesti)  
Tärkeää: Paristot eivät sisälly pakkaukseen

**Paristojen tyypillinen kestoikä**

noin 2 vuotta (3 päivittäistä aktivointia)

**Virrankulutus nukkumatilassa**

5  $\mu$ A

**Maksimi virrankulutus**

40 mA

**Paristojännitteen alaraja**

<2,4 V

**Kommunikointitaajuus**

868,1 MHz, Jablotron-protokolla

**Maksimi lähetysteho radiotaajuudella (ERP)**

8 mW

**Kommunikointietäisyys**

noin 300 m (suora näköyhteys)

**Luokitus**

suojausluokka 2/ympäristöluokka II (EN 50131-1)

**Ympäristöluokitus**

yleiset sisätilat

**Suojausluokka**

IP 22

**Käyttölämpötila-alue.**

-10 °C ... +40 °C

**Keskimääräinen ilmankosteus käytön aikana**

75 % RH, ei tiivistymistä

**Mitat**

80 x 80 x 20 mm

**Paino (ilman paristoja)**

58 g

**Käyttöolosuhteet seuraavan standardin mukaan**

ERC/REC 70-03

**Sertifioija**

Trezor Test s.r.o. (numero 3025)

**Täyttää lisäksi myös standardit**

ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2

**Suositteltu ruuvi**

2 x ø 3,5 x 40 mm (uppokanta)