



## JA-180W Langaton dual PIR/MW-ilmaisin

Ilmaisin on tarkoitettu henkilöiden liikkumisen tunnistamiseen rakennuksen sisällä. Yhdistetyn liike- ja mikroaaltotunnistuksen ansiosta on ilmaisimella hyvä immuniteetti väärille hälytyksille.

o [Declaration of conformity - JA-180W \(PDF 316,03 kB\)](#)



### Kuvaus

PIR-ilmaisimen tunnistessa liikkeen aktivoituu mikroaaltoilmaisin, joka vahvistaa liikkeen tunnistuksen. Vasta MW-ilmaisimen vahvistussignaalin jälkeen lähettää ilmaisimien hälytyksen keskusyksikköön. Valvonta-alue on mahdollista optimoida vaihdettavilla linseillä pitkien käytävien valvontaan, kotieläinten liikkeen aiheuttamien hälytysten estämiseen tai pystysuoran valvontaverhon luomiseen (JS-7904 käytävät, JS-7906 kotieläimet ja JS-7901 valvontaverho). Ilmaisimelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

### Tekniset tiedot

<b>Virransyöttö:</b>	1× litiumparisto AA 3,6 V
<b>Pariston tyypillinen kestoikä:</b>	noin 3 vuotta
<b>Käyttötaajuus:</b>	868 MHz
<b>Kommunikointietäisyys:</b>	noin 300 m (avoimessa tilassa)
<b>Valvontakulma/valvontaetäisyys:</b>	110°/12 m (peruslinssillä)
<b>Mitat:</b>	60 × 110 × 55 mm
<b>Lisälinssit:</b>	käytävät, valvontaverho, kotieläimet
<b>MW valvontaetäisyys/käyttötaajuus:</b>	0,5 - 20 m/9,35 GHz
<b>Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:</b>	II, tavalliset sisätilat
<b>Suojaustaso:</b>	taso 2, EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50131-5-3