



## JA-185P Langaton mini PIR-liikeilmaisain

JA-185P on pienten huoneiden tai henkilöautojen sisätilojen valvontaan sopiva pieni langaton PIR-ilmaisain. Se on tarkoitettu asennettavaksi seinään tai kattoon.

○ [Declaration of conformity - JA-185P \(PDF 316,09 kB\)](#)

### Kuvaus

Ilmaisain käyttää väärin hälytysten estoon digitaalista signaalin muokkausta. Ilmaisimelle annetaan järjestelmässä osoite ja se vaatii siinä yhden paikan.

### Tekniset tiedot

<b>Virransyöttö:</b>	1× litiumparisto AA 3,6 V
<b>Pariston tyypillinen kestoikä:</b>	noin 3 vuotta
<b>Käyttötaajuus:</b>	868 MHz
<b>Kommunikointietäisyys:</b>	noin 100 m (avoimessa tilassa)
<b>Valvontakulma/valvontaetäisyys:</b>	360°/5 m
<b>Mitat:</b>	46 × 88 × 27 mm
<b>Suojaustaso:</b>	taso 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
<b>Käyttöympäristö standardin EN 50131-1 mukaan:</b>	II, tavalliset sisätilat