



JA-106KR Centrale avec transmetteur intégré GSM/GPRS/LAN et avec le module radio

JA-106KR est une version élargie de la centrale du système de sécurisation JABLOTRON 100+.

○ [Declaration of conformity - JA-106KR \(PDF 176,3 kB\)](#)

Description

Elle offre un réglage flexible et permet une protection intelligente des maisons familiales plus grandes, des bureaux et des entreprises. Elle offre aussi une solution flexible de protection des ensembles d'habitation, des bâtiments administratifs et des entreprises qui nécessitent un système à plusieurs sections. Le réglage demandé et la dimension du système sont programmés par l'intermédiaire du logiciel F-Link.

La centrale JA-106KR offre:

- jusqu'à 120 zones sans fil ou raccordées au BUS
- jusqu'à 300 codes utilisateurs
- jusqu'à 15 sections
- jusqu'à 32 sorties programmables
- 20 calendriers indépendants les uns des autres
- SMS et rapports vocaux du système jusqu'à 30 utilisateurs
- 4 centres de télésurveillance réglables
- 5 protocoles optionnels pour la télésurveillance

La centrale dispose d'un transmetteur intégré GSM/GPRS/LAN qui permet les appels vocaux, les SMS ou une communication GPRS avec les utilisateurs filaires ou les centres de télésurveillance. Il est équipé d'une carte mémoire 1 GB pour la sauvegarde des données des événements, l'offre des messages vocaux, la sauvegarde des clichés, etc.

La centrale dispose de:

- 2 bornes indépendantes les unes des autres pour le raccordement du BUS
- 1 borne pour le module radio intégré (JA-111R)
- 1 borne pour le module de communication PSTN (JA-190X)

Alimentation :

230 V/50 Hz

Source d'alimentation :

A (EN 50131-6)

Consommation :

140 mA lors de l'arrêt AC, 200 mA pendant le déclenchement d'une alarme

Accumulateur de secours :

12 V à 18 Ah

Durée maximale de chargement de l'accumulateur :

72 heures

Alimentation du BUS de données :

charge max. 1,2 A

Courant de sortie de courte durée	maximal (5 min) 2 A
Alimentation de secours du BUS :	accumulateur 18 Ah sur une durée de 12 heures (pour une consommation max. 1,2 A)
Fréquence de fonctionnement du JA-111R :	procès-verbal bidirectionnel Jablotron 868 MHz (le module n'en fait pas partie)
Nombre d'adresses (pour la communication sans fil ou par BUS) :	max. 120
Mémoire événementielle:	700 MB c.-à-d. environ 1 million d'événements comprenant la date et l'heure
Fonction de vérification de l'alarme par le deuxième détecteur ou réaction répétée du même détecteur avec une temporisation optionnelle	
Niveau de protection :	2, conformément à EN 50131-1, EN 50131-6, EN 50131-5-3 et EN 50131-3; Environnement conforme à EN 50131-1 : II, intérieur général