



## JA-151MB sensore magnetico mini via radio - marrone

Il sensore via radio JA-151M è progettato per il rilevamento dell'apertura di porte o finestre. L'esclusivo design compatto lo rende particolarmente adatto per installazioni in ambito residenziale o commerciale.

[Declaration of conformity - JA-151MB \(PDF 691,41 kB\)](#)



### Descrizione

Viene alimentato da una batteria al litio di tipo CR2032. Occupa un indirizzo nel sistema di allarme.

### Specifiche tecniche

<b>Alimentazione:</b>	batteria al litio CR2032 (3 V, 220 mAh)
<b>Durata tipica:</b>	circa 2 anni per massimo 100 attivazioni giornaliere
<b>Protocollo di comunicazione:</b>	868 MHz
<b>Copertura radio:</b>	fi no a 200 metri (area aperte)
<b>Dimensioni del sensore:</b>	27 x 55 x 16 mm (sensore), 16 x 55 x 16 mm (magnete)
<b>Normativa:</b>	grado 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
<b>Installazione secondo</b>	EN 50131-1, II, spazi interni
<b>Intervallo di temperatura di funzionamento:</b>	da -10 a 40 °C