



## JA-110N-DIN BUS – utgangsmodul – DIN

JA-110N-DIN utgangsmodul for sterkstrøm monteres på DIN skinne og har en PG utgang. Utgangsmodulen har en releutgang med kapasitet på 16 A/230 V og kan derfor brukes til å styre sterkstrømskurser med f.eks. lys, porter etc.

○ [Declaration of conformity - JA-110N-DIN \(PDF 315.32 kB\)](#)

### Beskrivelse

Den kobles til systemets BUS og henter spenningen sin derfra. Den må læres inn i systemet og tar en adresse.

### Tekniske spesifikasjoner

<b>Spenning</b>	hentes fra BUS kabelen 12 V (9 - 15 V)
<b>Strømforbruk</b>	5 mA/45 mA
<b>Releutgang</b>	maks. 16 A/250 V (belastning maks. 8 A/250 V)
<b>Minimum DC effekt</b>	0,5 W
<b>Størrelse</b>	18 × 90 × 64 mm
<b>Bruksområde</b>	innendørs
<b>Temperaturområde</b>	-10 °C to 40 °C