



JA-114E-WH BUS – betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD display

JA-114E er et betjeningspanel for styring av alarmsystemet og har innebygget kortleser, tastatur samt LCD display. Via en meny kan man enkelt se feilmeldinger, slå av/på alarmområder eller utganger og endre på brukere.

○ [Declaration of conformity - JA-114E-WH \(PDF 691.96 kB\)](#)

Beskrivelse

Leveres med 1 segment og kan utvides med 20 JA-192E segmenter for styring av områder, utganger etc.

Den kommuniserer og strømforsynes via BUS kabelen.

Innebygget strømspare-funksjon ved strømbrudd.

Den er adresserbar og tar opp en adresse i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning

via systemets BUS, 12 V (9 - 15 V)

Strømforbruk

ved strømbrudd 15 mA

Standby

maks. 50 mA

Kortleser (RFID)

125 kHz

Størrelse

151 × 102 × 33 mm

Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3

II., innendørs

Brukstemperatur

-10 °C til 40 °C

FG godkjent i grad 2

AUX-1020/13

Sikkerhetsgrad

grad 2 etter EN 50131-1, 50131-3