



JA-110N-DIN modul wyjścia PG instalowany na szynie DIN Bus

Moduł ten został przystosowany do instalacji bezpośrednio na szynie montażowej DIN. Jest on bezpośrednio powiązany z określonym wyjściem programowalnym centrali alarmowej.

o [Declaration of conformity - JA-110N-DIN \(PDF 315,32 kB\)](#)

Opis

Wykorzystuje się go do sterowania urządzeniami automatyki budynkowej. Przy jego pomocy można zdalnie i automatycznie zapalać światło, otwierać bramy, załączać różne inne urządzenia. Zajmuje jeden adres w centrali.

Specyfikacja

Zasilanie:	z magistrali BUS systemu 12 V (9 -15 V)
Pobór prądu w czuwaniu:	5 mA / 45 mA
Obciążalność styku przekaźnika:	maks. 16 A/250 V (indukcyjne maks. 8 A/250 V)
Minimalna moc przełączenia DC:	0,5 W
Wymiary:	18 × 90 × 64 mm
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C
Zgodny z EN 50131-1:	II, stosowanie wewnątrz