



## JA-112J Przycisk alarmu napadowego lub sterowania

JA-112J jest przeznaczony do wywołania alarmu napadowego. Może również sterować wyjściami programowalnymi. Posiada dwa przyciski, których użycie sygnalizowane jest zapaleniem zielonej lub czerwonej diody LED (wyłączenie i włączenie).

o [Declaration of conformity - JA-112J \(PDF 316,05 kB\)](#)



### Opis

W przypadku alarmu napadowego można zastosować tryb nagły lub funkcję umożliwiającą odwołanie przypadkowo wciśniętego przycisku. Czas, w którym można odwołać alarm ponownym przyciśnięciem jest sygnalizowany migającą diodą LED.

Przycisk jest adresowalny i zajmuje jedną pozycję w systemie.

### Parametry techniczne

<b>Zasilanie</b>	magistrala bus 12 V (9 - 15 V)
<b>Zużycie prądowe</b>	5 mA
<b>Wymiary</b>	80 x 80 x 29 mm
<b>Klasa środowiskowa</b>	EN 50131-1; II
<b>Temperatura pracy</b>	od -10 do + 40 °C
<b>Stopień bezpieczeństwa</b>	stopień 2 wg normy EN 50131-1, EN 50131-3
<b>Zgodność</b>	normy EN 50130-4, EN 55022