



JA-150M Bezprzewodowy czujnik otwarcia

JA-150M jest przeznaczony do wykrywania otwarcia okna lub drzwi. Zależnie od potrzeby może reagować natychmiast lub zwłocznie.

○ [Declaration of conformity - JA-150M \(PDF 317,02 kB\)](#)

Opis

Czujnik na bieżąco monitoruje o swoim stanie do centrali sterującej i każda próba zerwania lub uszkodzenia załączy alarm sabotażowy. Dodatkowo wyposażony jest w wejście typu NO i NC. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie:	2x bateria alkaiczna AA 1,5 V
Żywotność baterii:	do 2 lat
Protokół komunikacji radiowej:	Jablotron 868 MHz
Zasięg radia:	do 300 metrów w otwartej przestrzeni
Stopień ochrony	2, zgodnie z EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Klasa środowiskowa EN 50131-1:	II, wewnątrz
Temperatura pracy:	-10 °C do +40 °C
Wymiary:	25 × 100 × 22 mm