



## JA-182J Comando remoto

Comando remoto JA-182J foi concebido para armar e desarmar uma central de alarme, activar alarmes de pânico e controlar equipamentos. O comando disponibiliza a função de bloqueio para crianças, evitando um toque acidental.

o [Declaration of conformity - JA-182J \(PDF 313,86 kB\)](#)



## Descrição

Se esta função estiver a ser utilizada, é necessário pressionar o botão duas vezes num segundo. A actuação simultânea dos 2 botões permite a activação do alarme de pânico.

## Especificações técnicas

**Alimentação**

bateria de lítio tipo CR 2032 (3 V, 220 mAh)

**Duração da bateria**

cerca de 2 anos

**Frequência de funcionamento**

868,1 MHz

**Alcance de comunicação**

até 30 m (área aberta)

**Dimensões**

62 × 28 × 13 mm

**Nível de segurança**

grau 2 de acordo com EN 50131-1, EN 50131-3

**De acordo com os standards**

ETSI EN 300220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1