



JA-111R Адресный интерфейс для беспроводных устройств JA-100

Адресный радио-модуль JA-111R используется для подключения всех беспроводных устройств системы JABLOTRON 100+. Для максимального покрытия охраняемых помещений в системе можно установить до трех модулей JA-111R.

o [Declaration of conformity - JA-111R \(PDF 316,81 kB\)](#)



Описание

Электронный блок устанавливается на передней части крышки и оснащен вставным выходным щитком, обеспечивающим удобное подключение кабелей. В задней части расположены выходные отверстия для кабелей.

Модуль связывается с шиной контрольной панели и получает от нее питание. Модуль предназначен для установки вне контрольной панели и используется в качестве второго или третьего в системе. Если вам требуется радио-модуль в контрольной панели, рекомендуем приобрести контрольную панель с радио-модулем – блок JA-10xKR-xx

Технические характеристики

Совместимость	F-Link 1.4.0 или более поздние версии
Питание	через шину контрольной панели 12 В (9 - 15 В)
Потребление в резервном режиме (режиме простоя)	35 мА
Потребление тока (максимальное) на выбранном участке кабеля	80 мА
Частота связи	868,1 МГц
Размеры	43 x 160 x 23 мм
Классификация	уровень безопасности 2, в соответствии с EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Класс окружающей среды	II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений в соответствии с EN 50131-1
Диапазон рабочих температур	от -10 °C до +40 °C
Также соответствует требованиям	ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Условия работы	Соответствует Рекомендации Европейского комитета по радиосвязи ERC REC 70-03

