



JA-112J Проводная аварийная или регулирующая настенная кнопка

Проводная настенная кнопка JA-112J предусмотрена для аварийной сигнализации или для управления PG-выходами.

o [Declaration of conformity - JA-112J \(PDF 316,05 kB\)](#)



Описание

Располагает двумя кнопками и светодиодным индикатором, который может сигнализировать о нажатии на кнопку при активации или включении выхода PG (горит красный/зеленый свет). Также располагает выборочной функцией запоздалой активации аварийной сигнализации (активацию можно отменить, повторно нажав на кнопку). Об отсрочке сигнализации свидетельствует мигающий красный светодиод. Кнопке присваивается собственный адрес, она занимает определенное положение в системе.

Технические параметры

| | |
|------------------------------------|---|
| Питание | от шины центрального устройства 12 В (9 - 15 В) |
| Расход в состоянии покоя | 5 мА |
| Размеры | 80 x 80 x 29 мм |
| Среда согласно EN 50131-1 | II внутренняя, общего характера |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до + 40 °С |
| Уровень защищенности | степень 2 согласно EN 50131-1, EN 50131-3 |
| Также соответствует | EN 50130-4, EN 55022 |