



## JA-182J Беспроводной брелок

Беспроводной брелок JA-182J разработан для **удаленной постановки/снятия системы, включения тревоги (паники) и управления другими устройствами**. Брелок имеет функцию блокировки, предотвращающей неавторизованную активацию.

o [Declaration of conformity - JA-182J \(PDF 313,86 kB\)](#)



### Описание

Если функция блокировки включена, для активации устройства необходимо нажать кнопку дважды за 1 секунду.

Двойное нажатие активизирует тревогу Паники.

### Технические параметры

<b>Питание</b>	литиевая батарей тип CR 2032 (3.0 V) (Тип C в соответствии с EN 50131-6)
<b>Типичный срок службы батареи</b>	около 4 лет (5 активаций в день)
<b>Рабочая частота</b>	868.1 MHz
<b>Радиус действия</b>	около 30 метров (открытое пространство)
<b>Среда</b>	степень II. в помещении, EN 50131-1
<b>Диапазон рабочей температуры</b>	-10 до +40 ° C
<b>Уровень безопасности</b>	2 согласно норм EN50131-1
<b>Соответствует стандартам</b>	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
<b>Может быть использовано в соответствии с нормами</b>	СТО VO-R/10/09.2010-11