



JA-186P Беспроводной двухзонный ИК детектор движения

Предназначен для **обнаружения движения** внутри помещений. Сработка при обнаружении движения двумя лучами **обеспечивает высокую защиту от ложных срабатываний при наличии домашних животных.**

o [Declaration of conformity - JA-186P \(PDF 316,24 kB\)](#)

Описание

Детектор, питается от батарейки, связь через радиопrotocol Jablotron.

Рекомендуемая высота установки - 120 см.

Детектор имеет **две зоны обнаружения, каждая из которых покрывает угол 120° и расстояние 12 м.**

Воображаемая разделительная линия между двумя зонами определяется высотой установки детектора. Детектор **адресный** и занимает одну зону (адрес) в системе охраны.

Технические параметры

Питание

Литиевая батарейка типа LS(T)14500 (3.6V AA)

Типичный срок службы батареи

обычно 3 года (режим сна 5 мин)

Рабочая частота

868.1 MHz, протокол Jablotron

Радиус действия

300м (открытое пространство)

Рекомендуемая высота для установки

1.2 м выше уровня пола

Угол обнаружения / диапазон:

120 ° / 12 м (с базовыми линзами)

Среда

степень II. внутреннее использование EN 50131-1

Температура

от -10 до 40 ° C

Размеры, вес

180 x 60 x 55 мм, 200г

Уровень безопасности

2 согласно норм EN50131-2-2, EN 50131-5-3

Соответствует стандартам

ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 60950-1

Условия эксплуатации

VO-R/10/09.2010-11 CTO

