



JA-188J беспроводная кнопка Паники

JA-188J в основном используется как **кнопка Паники**. Также может быть использована для **постановки/снятия с охраны или**управления другими устройствами по радиоканалу.

O Declaration of conformity - JA-188J (PDF 312,77 kB)



Описание

Имеет тамперные контакты и отслеживает напряжение батареи.

Реакция системы на нажатие кнопок устройства может быть выбрана в соответствии с выполняемой функцией. Основное использование в качестве: кнопки Паники или кнопки постановки/снятия с охраны (выбираетс один из режимов).

Другие типы реакций на сработку могут быть заданы в контрольной панели.

Технические характеристики

Питание	Литиевая батарейка типа LS14250 (3.6V; AA / 1.2 Ah)
Номинальный срок службы батарейки	3 года (20 активаций в день)
Рабочая частота	868.1 MHz, протокол Jablotron
Радиус действия	300м (открытое пространство)
Размеры, вес	80 x 80 x 29 мм, 60 г
Среда эксплуатации EN 50131-1	II. в помещении
Допустимая температура	-10 to + 40 ° C
Соответствует стандартам	EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50134-2 Grade 2
Соответствует стандартам	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Использование в соответствии с нормами	CTO VO-R/10/06.2009-9