



JA-123E BUSS utomhus manöverpanel med knappsats och RFID läsare

Denna knappsats med beröringsfri RFID läsare kan användas för att aktivera en PG-utgång (t.ex. för att styra elektriska dörrlås) eller för att styra larmområden.

○ [Declaration of conformity - JA-123E \(PDF 315,95 kB\)](#)



Beskrivning

Knappsatsen innehåller även ett inbyggt funktionssegment (programmerbara styrknappar), en RFID läsare och optisk statussignal (LED). Signalen visar statusen för den funktion som tilldelats segmentet. Röd LED indikerar tillkopplat område/aktiverad PG, grön LED indikerar frånkopplat område/inaktiverad PG.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning	via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Strömförbrukning i standby läge	15 mA
RFID arbetsfrekvens	125 kHz
Dimensioner	151,5 × 46 × 22,5 mm
Arbetstemperaturområde	-25 °C till +60 °C
Miljöstandard enligt	EN 50131-1 IV. utomhus, IP65
Certifiering	grade 2, EN 50131-1, EN 50131-3
Uppfyller	ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1