



JA-150E Manöverpanel trådlös

Den består av en LCD-display, knappsats och en RFID-läsare. Den finns tillgänglig både som buss och trådlös version. Den består av 4 funktionsknappar för styrning av olika larmområden, PG-utgångar och/eller andra funktioner. Funktionsknapparna fungerar även som statusindikatorer.

○ [Declaration of conformity - JA-150E \(PDF 689,67 kB\)](#)



Beskrivning

Den är utrustad med en terminalingång för anslutning av en extern magnetdetektor.

- Manöverpanelen är adresserbar och upptar en position i centralenheten.
- En användarvänlig meny möjliggör en bekväm kontroll, hantering av användare och detektorer och översyn av i händelsehistoriken.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning

2 litiumbatterier CR123A
Batterierna ingår inte i produktförpackningen.

Typisk batterilivslängd

1 - 2 år beroende på inställningarna

Tillförd effekt om extern strömkälla används

0.5 W

Kommunikationsfrekvens

868.1 MHz, protokoll JA-100

Kommunikationsräckvidd

cirka 200 met (fri sikt)

RFID-frekvens

125 kHz

Mått

120 x 130 x 30 mm

Vikt

217 g

Driftstemperaturintervall

-10 till +40 °C

Genomsnittlig driftsluftfuktighet

75 % RH

Miljö II. inomhus, allmänt i

enlighet med EN 50131-1

Klassificering

Grade 2 (om inställd i F-Link) i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3

Den uppfyller även kraven i

ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489

Driftsvillkor

ČTÚ nr. VO-R/10 (ERC REC 70-03)