Dispositivo de bluetooth JA-80BT

El dispositivo de bluetooth JA-80BT es utilizado para la conexión inalámbrica de los sistemas de la línea **JA-8x** o también para **JA-6x** y los PC con este tipo de interfaz. La interfaz de conecta en la central, en el conector del bus digital del sistema mediante el cable suministrado. En el equipo debe estar instalado el hardware y el software necesario para la comunicación Bluetooth.

Procedimiento para emparejamiento del dispositivo

1. Conecte el JA-80BT en el bus digital del sistema de la central. Al conectarse el dispositivo se inicializa en aproximadamente 15 segundos, lo que es señalizado mediante el parpadeo de la luz de control azul. Cuando termina la inicialización, la luz de control se apaga.
2. Inicie en el PC la búsqueda de dispositivos BT mediante el programa de control del bluetooth. Para ver los pasos detalladamente siga los que está determinado sobre este programa.*
3. Al encontrar el periférico "JA-80BT" haga clic en "Emparejamiento", y cuando se solicite que se introduzca la contraseña (el código de seguridad para la conexión), introduzca los cuatro números indicados en la etiqueta del dispositivo JA-80BT (el PIN).
4. Para realizar el emparejamiento la computadora crea un puerto virtual COM (por ejemplo, COM5) para el acceso del programa ComLink.
5. Al ejecutar el programa ComLink se comienza la búsqueda de todos los puertos existentes y, si se encuentra el puerto COM activo del JA-80BT, se conectará a este. La conexión se señaliza en el JA-80BT iluminándose permanentemente la luz de control azul.
6. Al terminarse el programa ComLink o al pasar al modo Offline, la comunicación se interrumpe y la luz de control azul se apaga.

** Nota: los pasos del emparejamiento pueden variar dependiendo de los controladores usados en su computadora.*

Parámetros técnicos

Conector	RJ-4
Alimentación	del bus del sistema
Consumo de corriente *(pas / máx.)*	6 mA/25 mA
Frecuencia de comunicación	2400 - 2483,5 MHz
Longitud del cable de conexión a la central	1 m
Decodificador	conversión de datos JA-8X/6X al Bluetooth
Compatibilidad	*ComLink versión* 60 a y superior
Cumple con los requisitos	*ETSI EN 300 328, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1*

JABLOTRON ALARMS a.s declara por la presente que el JA-80BT está en conformidad con los requisitos esenciales en armonización con la legislación de la Unión: directivas 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. La declaración de conformidad original se puede encontrar en www.jablotron.com – sección Descargas.

***Nota**: El producto, a pesar de que no contiene ningún material dañino, no debe ser tirado en la basura sino que debe ser entregado en un lugar de recogida de desechos electrónicos.*

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com