

# Bluetooth adaptateur JA-80BT

Le **Bluetooth adaptateur JA-80BT** sert à la connexion sans fil des systèmes de la gamme **JA-8x**, éventuellement **JA-6x** et PC avec cette interface. Dans la centrale, l'interface est raccordée au connecteur du bus de données numérique du système à l'aide d'un câble joint. L'ordinateur doit être équipé du matériel et du logiciel nécessaire pour la communication Bluetooth.

## Procédé concernant l'accouplement de l'adaptateur

1. Raccordez JA-80BT au bus de données numérique du système de la centrale. Après le raccordement, l'équipement est initialisé pendant environ 15 secondes, ce qui est signalé par un clignotement rapide du voyant bleu. Après la fin de l'initialisation, le voyant s'éteint.
2. A l'aide du programme de commande pour Bluetooth entrez sur le PC « Rechercher équipement BT ». Pour une procédure plus détaillée, suivez les instructions destinées à ce programme ».
3. Après la découverte de la périphérie « JA-80BT », cliquez sur « Accouplement » et après la demande d'introduction de la clé (code de sécurité pour l'accouplement), saisissez le numéro à quatre chiffres figurant sur l'étiquette JA-80BT (PIN).
4. Pour l'accouplement, l'ordinateur a créé un port virtuel COM (par exemple COM5) pour l'accès au programme ComLink
5. En lançant le programme ComLink commence à chercher tous les ports existants et s'il trouve COM de communication de JA-80BT, il se reliera avec lui. La liaison est signalée sur JA-80BT par un éclairage permanent du voyant bleu.
6. Après la fin du programme ComLink ou après le passage au régime Offline, la communication s'interrompt et le voyant bleu s'éteint.
  - Note : le procédé d'accouplement peut varier suivant les pilotes utilisés dans votre PC.

## Paramètres techniques

Connecteur	RJ-4
Alimentation	à partir du bus de données du système
Prise de courant (repos/maxi)	6 mA / 25 mA
Longueur du câble de raccordement par rapport à la centrale	1 m
Décodeur intégré	transfert de données JA-8X/6X à Bluetooth
Compatibilité	ComLink version 60 et supérieure



JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que JA-80BT est conforme à la législation d'harmonisation idoine de l'Union: Directives N°: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. L'original de la déclaration de conformité se trouve sur [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) - Section téléchargements.



**Note :** Quoique le produit ne contienne aucune matière nocive, ne le jetez pas dans les déchets, mais remettez-le dans un centre de collecte des déchets électroniques.