



JA-187J Bezdrátové přenosné aktivační tlačítko

Tísňové tlačítko JA-187J může dálkově aktivovat tísňový poplach nebo obsluhovat různá zařízení. Je určeno zejména pro přivolání pomoci - jako osobní tísňové tlačítko.

o [Prohlášení o shodě - JA-187J \(PDF 315,39 kB\)](#)



Popis

Tlačítko lze nosit na ruce jako náramkové hodinky nebo kolem krku na šňůrce.

Technická specifikace

Napájení	lithiová baterie typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
Typická životnost baterie	cca 3 roky (při 1 aktivaci denně)
Komunikační pásmo	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikační dosah	cca 50 m (přímá viditelnost)
Prostředí	venkovní chráněné
Stupeň krytí	IP-44
Rozměr	46 mm x 42 mm
Rozsah pracovních teplot	-25 °C až +50 °C
Podmínky provozování	ČTÚ VO-R/10/04.2012-7
Splňuje požadavky	ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1, ČSN EN 50134-2, EN 50581