



## AS-1 akustischer Rückfahrtwarnanzeiger

Der Warnanzeiger dient zur Anzeige bei der Betätigung des Rückwärtsgangs von Personen- und Lastkraftwagen. Das Produkt besteht aus einem Kunststoffpressling, in dem elektronische Teile des Warnanzeigers und die Tonanlage montiert sind. Der AS-1 ist

### Beschreibung

Der Warnanzeiger ist zu dem mit einem Schalter gesteuerten Kreis angeschlossen; dieser Kreis schaltet bei Einlegen des Rückwärtsgangs den Rückfahrtscheinwerfer ein. Bei Einlegen des Rückwärtsgangs wird gleichzeitig mit dem Einschalten des Rückfahrlichts auch die Tonanzeige aktiviert, die über die ganze Zeit bei eingelegtem Rückwärtsgang eingeschaltet bleibt.

### Technische Angaben

**Arbeitsspannung**

12 - 30 V

**Unterbrechungsfrequenz**

3 Hz +/- 30 %

**Tonfrequenz**

3 +/- 0,5 kHz

**Schalleistung max.**

85 dB/ 2 m

**Leistungsaufnahme max.**

65 mA

**Arbeitstemperatur**

- 20°C bis + 60°C